



Fuba OKM 818 T

Artikelnummer: 23021094

Unverbindliche Preisempfehlung: 3,065,00 €*

Die Fuba OKM 818 T ist eine Multituner-Kassette, die acht Transponder wahlweise aus DVB-S/S2/T/T2 und C-Signalen umwandelt nach DVB-T (COFDM). Der Eingangssignaltyp wird hierbei automatisch erkannt.

Der Eingang der Kassette kann direkt mit einem Quattro-Switch- oder Octo-LNB verbunden werden. Die Spannungsversorgung wird von der Kopfstelle übernommen. Die Eingangsverteilung kann aber auch von einem Multischalter realisiert werden, dadurch ist der Empfang von bis zu 16 SAT-ZF-Ebenen möglich. Alternativ können DVB-T/T2 oder DVB-C-Signale am Eingang der Kopfstelle eingespeist werden. Hier können zur Aufteilung der einzelnen Bereiche die Fuba OHV-Verteiler genutzt werden.

Merkmale

- acht unabhängige Multitunereingänge
- Ausgänge nachbarkanaltauglich
- flexibel anpassbares Modulsystem
- Betrieb in Grundeinheiten oder als stand-alone möglich
- einfache und schnelle Montage
- Remux- oder Cross-Multiplex-Mode
- webbasierte Konfiguration
- Fernwartung möglich

Technische Daten

EAN	4050414001649
Kanalzüge	8
Multituner	8 x DVB-S/S2/T/T2/C
Eingangsfrequenzbereich	100...860 MHz / 950...2150 MHz
Eingangspegel	45...85 dBµV / 43...84 dBµV; -65...-25 dBµV
LNB-Versorgung	13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0
Max. LNB-Strom (pro Eingang)	250 mA
Symbolrate	1,5... 45 MS/s
Fehlerkorrektur (FEC)	automatisch
Transportstrom	MPEG-2 ISO/IEC 13818 / MPEG-4 ISO/IEC 14496
Anschlüsse	8 x F-Buchse
Ausgangsfrequenzbereich	114...858 MHz
Ausgangskanäle	S2...K69
Modulation	QPSK, QAM 32, QAM 64
Ausgangspegel	85...100 dBµV
MER	> 39 dB
Datenschnittstelle	2 x RJ 45
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
FFT	2k / 8k mode
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Norm	CCIR, Australia
Stromaufnahme	16V=13,0A
Umgebungstemperaturbereich	-10°C... +50°C
Maße B x H x T	72 mm x 218 mm x 129 mm

*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 24.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de