



## Fuba FMK 1780

Artikelnummer: 22010077

Unverbindliche Preisempfehlung: 319,90 €\*

Der Fuba FMK 1780 ist ein kaskadierbarer Multischalter und für die Verteilung von vier Satellitensystemen für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Anschlüssen konzipiert. Der Schalter hat acht Teilnehmerausgänge und 17 Stammlitungsausgänge für weitere Kaskaden.

Die Stromversorgung der Schalter erfolgt über die angeschlossenen Endgeräte. Die Stromversorgung der LNBS erfolgt über den SAT-ZF-Verstärker OSV 909.

Der Multischalter kann, in Verbindung mit dem als Zubehör erhältlichen Netzteil OKN 212, auch als Stand-Alone-Schalter verwendet werden. Mit zwei weiteren FMK 1780 und einem FMK 1780 T sind somit bis zu 32 Anschlüsse möglich.

### Merkmale

- mit 17 (16 x Satellit, 1 x terrestrisch) Stammlleitungen zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen
- mit Netzteil OKN 212 auch als Stand-Alone-Multischalter einsetzbar
- 5 Jahre Garantie
- Klasse A Produkt

### Technische Daten

Produkttyp	Kaskadierbarer Multischalter
EAN	4050414002356
Eingänge	Sat. 16terr. 1
Ausgänge	Durchgang: Sat. 16 / terr. 1Teilnehmer: 8
Frequenzbereich	Sat. 950 ... 2300 MHzterr. 50...862 MHz
Eingangsspegel	Sat. max. 88dBµV terr. max. 84dBµV
Verstärkung	Sat. 0 dB
Ausgangsspegel	Sat. max. 88dBµVterr. max. 82 dBµV
Entzerrung	4 dB
Durchgangsdämpfung	Sat. 2,0 dBterr. 4,5 dB
Anschlussdämpfung	Sat. 0 dB
Anschluss	terr. passiv -22 dBterr. aktiv -2 dB
Entkopplung	Sat./Sat. > 30 dB
Rückflussdämpfung	Sat. > 10 dBterr. > 10 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Stromverbrauch pro Durchgang	160 mA
Stromverbrauch	pro Ausgang 50 mA
Spannungsversorgung	12...13 V
Umgebungstemperatur	-20...+60° C
Gewicht	670 g
Maße	120 x 310 x 40 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 27.05.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de