

Fuba FMK 1780

Artikelnummer: 22010077

Unverbindliche Preisempfehlung: 319,90 €*

Der Fuba FMK 1780 ist ein kaskadierbarer Multischalter und für die Verteilung von vier Satellitensystemen für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Anschlüssen konzipiert. Der Schalter hat acht Teilnehmerausgänge und 17 Stammleitungsausgänge für weitere Kaskaden.

Die Stromversorgung der Schalter erfolgt über die angeschlossenen Endgeräte. Die Stromversorgung der LNBs erfolgt über den SAT-ZF-Verstärker OSV 909.

Der Multischalter kann, in Verbindung mit dem als Zubehör erhältlichen Netzteil PSU 1240 TS, auch als Stand-Alone-Schalter verwendet werden. Mit zwei weiteren FMK 1780 und einem FMK 1780 T sind somit bis zu 32 Anschlüsse möglich.

Merkmale

- **mit 17 (16 x Satellit, 1 x terrestrisch) Stammleitungen zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen**
- **mit Netzteil PSU 1240 TS auch als Stand-Alone-Multischalter einsetzbar**
- **5 Jahre Garantie**
- **Klasse A Produkt**

Technische Daten

Produkttyp	Kaskadierbarer Multischalter
EAN	4050414002356
Eingänge	Sat. 16terr. 1
Ausgänge	Durchgang: Sat. 16 / terr. 1Teilnehmer: 8
Frequenzbereich	Sat. 950 ... 2300 MHzterr. 50...862 MHz
Eingangspegel	Sat. max. 88dBµV terr. max. 84dBµV
Verstärkung	Sat. 0 dB
Ausgangspegel	Sat. max. 88dBµVterr. max. 82 dBµV
Entzerrung	4 dB
Durchgangsdämpfung	Sat. 2,0 dBterr. 4,5 dB
Anschlussdämpfung	Sat. 0 dB
Anschluss	terr. passiv -22 dBterr. aktiv -2 dB
Entkopplung	Sat./Sat. > 30 dB
Rückflussdämpfung	Sat. > 10 dBterr. > 10 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Stromverbrauch pro Durchgang	160 mA
Stromverbrauch	pro Ausgang 50 mA
Spannungsversorgung	12...13 V
Umgebungstemperatur	-20...+60° C
Gewicht	670 g
Maße	120 x 310 x 40 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 24.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900 Fax: 0251 609 40 990 info@fuba.de **www.fuba.de**