

Fuba FME 524 E

Artikelnummer: 22010221

Unverbindliche Preisempfehlung: 169,90 €*

Die Fuba FME 524 E ist eine Einkabel-Multischalter-Erweiterung für den Fuba Einkabel-Multischalter FMG 524 E. Die FME 524 E ermöglicht die Erweiterung des FMG 524 E um 24 Teilnehmerfrequenzen. Durch die Einkabeltechnik können mehrere Anschlussdosen hintereinander versorgt werden. Die FME 524 E arbeitet entsprechend den Anforderungen der Einkabelnormen EN 50494 sowie EN 50607

Es können bis zu zwei Erweiterungen mit dem FMG 524 E kombiniert werden. Hierdurch können bis zu 72 Teilnehmer versorgt werden.

Merkmale

- **bis zu zwei Erweiterungen mit dem FMG 524 E kombinierbar**
- **kombinierbar mit dem Multischalter FMG 508**
- **für Quattro- und Wideband-LNB-Betrieb geeignet**
- **Unicable 1- und Unicable 2-Standard**
- **Einkabel-Empfang mit jedem Gerät möglich nach EN 50494 und EN 50607**
- **einfache Montage durch spezielles Stecksystem**
- **8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel**
- **hohe Abschirmung durch massives Aludruckguss-Gehäuse**

Technische Daten

Produkttyp	Einkabel-Multischalter-Erweiterung
EAN	4050414002875
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge Einkabel	1 x 24 Benutzerfrequenzen
Frequenzbereich	Sat.: 300 MHz...2350 MHzterr.: 47 MHz...800 MHz
Eingangspegel	Quattro-LNB: 60...85 dBµVWideband-LNB: 70...85 dBµV
Durchgangsdämpfung	Sat.: 3 dBterr.: 4 dB
Anschlussdämpfung terr.	12 dB
Ausgangsfrequenzbereich	Einkabel: 950...2150 MHzterr.: 47...800 MHz
Ausgangspegel	89 dBµV
Rückflussdämpfung	> 10 dB

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 30.10.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de

Benutzerfrequenzen Einkabel Ausgang 1	Benutzerband 1: 975 MHz, EN 50494 / EN 50607Benutzerband 2: 1025 MHz, EN 50494 / EN 50607Benutzerband 3: 1075 MHz, EN 50494 / EN 50607Benutzerband 4: 1125 MHz, EN 50494 / EN 50607Benutzerband 5: 1175 MHz, EN 50494 / EN 50607Benutzerband 6: 1225 MHz, EN 50494 / EN 50607Benutzerband 7: 1275 MHz, EN 50494 / EN 50607Benutzerband 8: 1325 MHz, EN 50494 / EN 50607Benutzerband 9: 1375 MHz, EN 50607Benutzerband 10: 1425 MHz, EN 50607Benutzerband 11: 1475 MHz, EN 50607Benutzerband 12: 1525 MHz, EN 50607Benutzerband 13: 1575 MHz, EN 50607Benutzerband 14: 1625 MHz, EN 50607Benutzerband 15: 1675 MHz, EN 50607Benutzerband 16: 1725 MHz, EN 50607Benutzerband 17: 1775 MHz, EN 50607Benutzerband 18: 1825 MHz, EN 50607Benutzerband 19: 1875 MHz, EN 50607Benutzerband 20: 1925 MHz, EN 50607Benutzerband 21: 1975 MHz, EN 50607Benutzerband 22: 2025 MHz, EN 50607Benutzerband 23: 2075 MHz, EN 50607Benutzerband 24: 2125 MHz, EN 50607
Entkopplung Sat./Sat.	min. 25 dB
Entkopplung Sat./terr.	min. 25 dB
Steuersignal	EN50494, EN50607
Stromverbrauch max.	300 mA bei 24 Benutzerfrequenzen
Netzversorgung	220...240 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	-20...+60 C°

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 30.10.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de