





## Fuba FMG 508

Artikelnummer: 22010201

Unverbindliche Preisempfehlung: 114,90 €\*

Der Fuba FMG 508 ist ein erweiterbarer Multischalter für die Verteilung von Satelliten-Signalen und terrestrischen Fernseh- und Radio-Signalen in Hausinstallationen konzipiert. Er dient sowohl zum Anschluss von Quattro-LNBs als auch von Quattro-Switch-LNBs.

Die Grundeinheit FMG 508 ermöglicht die Verteilung des Satelliten-Signals an bis zu 8 Teilnehmer; mit Einbeziehung der Multischalter-Erweiterungen FME 504 und FME 508 sind bis zu 32 bzw. 48 Empfänger möglich und für Quattro- und Quattro-Switch-LNBs geeignet.

## Merkmale

- Mit den Multischaltererweiterungen FME 504 und 508 erweiterbar auf bis zu 48 Teilnehmer
- HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel
- mit integriertem Verstärker für den terrestrischen Bereich
- hohe Abschirmung durch massives Aluminium-Druckgussgehäuse
- mit zwei Kunststofffüßen zur Wandmontage
- Netzteil mit Energiesparkonzept und 1,5 m Anschlussleitung
- hohe Abschimung durch stabiles Aludruckguss-Gehäuse

## **Technische Daten**

Produkttyp	Erweiterbarer Multischalter
EAN	4050414102018
Impedanz	75 Ohm
Eingänge Satellit	4 x F-Buchse
Eingang terrestrisch	1 x F-Buchse
Ausgänge	8 x F-Buchse
Frequenzbereich Satellit	9502150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	47862 MHz
Eingangspegel	max. 95 dBμV
Eingangspegel terr. max.	90 dBmµV
Verstärkung	Stammleitung: terr. 1721 dB
Ausgangspegel	Sat.: max. 99 dBµVterr.: max. 87 dBµV
22-kHz-Generator	ja
Maße B x H x T	205 x 155 x 37 mm
Entkopplung Sat./Sat.	> 30 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 35 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz
Stromaufnahme	max. 80 mA
Netzversorgung	90240 V / 18 V DC
Umgebungstemperatur	-20+60 C°
Gewicht	400 g
Lieferumfang	Multischalter und Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer	85437090

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 04.12.2025

Fax: 0251 60940990