



Fuba FMG 508

Artikelnummer: 22010201

Unverbindliche Preisempfehlung: 114,90 €*

Der Fuba FMG 508 ist ein erweiterbarer Multischalter für die Verteilung von Satelliten-Signalen und terrestrischen Fernseh- und Radio-Signalen in Hausinstallationen konzipiert. Er dient sowohl zum Anschluss von Quattro-LNBs als auch von Quattro-Switch-LNBs.

Die Grundeinheit FMG 508 ermöglicht die Verteilung des Satelliten-Signals an bis zu 8 Teilnehmer; mit Einbeziehung der Multischalter-Erweiterungen FME 504 und FME 508 sind bis zu 32 bzw. 48 Empfänger möglich und für Quattro- und Quattro-Switch-LNBs geeignet.

Merkmale

- Mit den Multischaltererweiterungen FME 504 und 508 erweiterbar auf bis zu 48 Teilnehmer
- HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel
- mit integriertem Verstärker für den terrestrischen Bereich
- hohe Abschirmung durch massives Aluminium-Druckgussgehäuse
- mit zwei Kunststofffüßen zur Wandmontage
- Netzteil mit Energiesparkonzept und 1,5 m Anschlussleitung
- hohe Abschirmung durch stabiles Aludruckguss-Gehäuse

Technische Daten

Produkttyp	Erweiterbarer Multischalter
EAN	4050414102018
Impedanz	75 Ohm
Eingänge Satellit	4 x F-Buchse
Eingang terrestrisch	1 x F-Buchse
Ausgänge	8 x F-Buchse
Frequenzbereich Satellit	950...2150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	47...862 MHz
Eingangsspegel	max. 95 dBµV
Eingangsspegel terr. max.	90 dBmµV
Verstärkung	Stammleitung: terr. 17...21 dB
Ausgangsspegel	Sat.: max. 99 dBµV/terr.: max. 87 dBµV
22-kHz-Generator	ja
Maße B x H x T	205 x 155 x 37 mm
Entkopplung Sat./Sat.	> 30 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 35 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz
Stromaufnahme	max. 80 mA
Netzversorgung	90...240 V / 18 V DC
Umgebungstemperatur	-20...+60 °C
Gewicht	400 g
Lieferumfang	Multischalter und Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer	85437090

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.06.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de