





## Fuba FMQ 1716

Artikelnummer: 22010184

Unverbindliche Preisempfehlung: 599,00 €\*

Der Fuba Multischalter FMQ 1716 ermöglicht die Verteilung von 16 Satelliten-ZF-Ebenen (vier Quattro-LNB) und einem terrestrischen Eingang auf 16 Teilnehmer. Der Multischalter ist HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel. Das integrierte Netzteil verfügt über eine Energiesparfunktion und ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit Eurostecker befindet sich im Lieferumfang. Der Multischalter eignet sich optimal zum Anschluss vier Quattro-LNBs und hat einen zusätzlichen Eingang für terrestrische Antennen.

## Merkmale

- zum Anschluss an vier Quattro-LNB
- zur Verteilung von 16
  Satelliten-ZF-Ebenen und 1 terrestrischen
  Eingang auf 16 Teilnehmer
- Verstärkung des Satellitensignals
- geringe terrestrische Durchgangsdämpfung
- hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen
- 5 Jahre Garantie

## **Technische Daten**

i cennistric baten	
Produkttyp	Multischalter 17 Eingänge
EAN	8024427016255
Eingänge	16 x F-Buchsen
Eingang terrestrisch	1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 16
Frequenzbereich	Eingang: Sat.: 9502250 MHz, terr.
	88862 MHzRückweg: 565
	MHzAusgang: 52250 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	88862 MHz
Verstärkung	terr7 (± 2) dB
Dämpfung	Rückweg: -1820 dB
Ausgangspegel terr. max.	max. 93 dBµV
Ausgangsfrequenzbereich	52250 MHz
Ausgangspegel	Sat. max. 93 dBµVterr. max. 91 dBµV
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	Ausgänge Sat. > 30 dBAusgänge terr. >
	25 dBSat./ terr. > 30dBH / V > 30 dB
Entkopplung Ausgang terr.	> 40 dB
Entkopplung Eingang/Ausgang	> 35 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 28 dB
Schaltmethode	0/22 kHz, 14/18 V, DiSEqC 2.0
LNB-Spannungsversorgung	16 x 13,5 V
LNB-Strom	max. 2500 mA
Leistungsaufnahme	max. 35 W
Netzversorgung	220240 V/5060 Hz
Umgebungstemperatur	-10+55°C
Gewicht	3000 g
Маве	450 x 240 x 95 mm (BxHxT)

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 17.11.2025

Fax: 0251 60940990