

Werksseitige Vorprogrammierung der Fuba OKB 408 Q



Transponder Astra	Programme	Ebene	Original Sat-Freq. (MHz)	Sat-ZF Frequenz (High-Band -10600 MHz) (Low-Band -9750 MHz)	Symbolrate	FEC	Ausgangskanal	Modulator	QAM
11	- ZDF HD - ZDF neo HD - ZDF Kultur HD	Horizontal Low	11362	1612	22000	2/3	S22	1a (1)	256
19	- Das Erste HD - Arte HD - SWR BW HD - SWR RP HD	Horizontal Low	11494	1744	22000	2/3	S23	1a (2)	256
71	- Das Erste - Bayrisches Fernsehen Süd - Hr-Fernsehen - Bayrisches Fernsehen Nord - WDR Köln - SWR Fernsehen BW	Horizontal High	11836	1236	27500	3/4	S24	1b (3)	128
77	- ZDF - 3 Sat - Kika - ZDF Infokanal - ZDF neo - ZDF Kultur	Horizontal High	11954	1354	27500	3/4	S25	1b (4)	128
89	- RTL Deutschland - RTL Hamburg / SH - RTL Niedersachsen / Bremen - RTL 2 Deutschland - Super RTL Deutschland - Vox Deutschland - n-tv	Horizontal High	12188	1588	27500	3/4	S26	2a (1)	128
107	- Sat 1 - ProSieben - Kabel eins - N24 - 9-Live	Horizontal High	12545	1945	22000	5/6	S27	2a (2)	128
85	- RBB Brandenburg - RBB Berlin - NDR FS MV - NDR FS Hamburg - NDR FS Niedersachsen - NDR FS SH - MDR FS Sachsen - MDR FS Sachsen-Anhalt - MDR FS Thüringen - SWR FS RP	Horizontal High	12110	1510	27500	3/4	S28	2b (3)	128
91	- Eurosport Deutschland - HSE 24 digital	Horizontal High	12226	1626	27500	3/4	S29	2b (4)	128