



#### Merkmale

- mit 9 Stammleitungen (8 x Satellit, 1 x terrestrisch) zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen
- mit Netzteil ORN 100 auch als Stand-Alone-Multischalter einsetzbar
- 5 Jahre Garantie
- Klasse A Produkt

#### Fuba FMK 980

Artikelnummer: 22010098

Unverbindliche Preisempfehlung: 209,90 €\*

Der Fuba FMK 980 ist ein kaskadierbarer Multischalter und für die Verteilung zweier Satellitensysteme für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Anschlüssen konzipiert. Der Schalter hat acht Teilnehmerausgänge und neun Stammleitungsausgänge für weitere Kaskaden.

Die Stromversorgung der Schalter erfolgt über die angeschlossenen Endgeräte. Die Stromversorgung der LNBs erfolgt über den SAT-ZF-Verstärker OSV 909.

Der Multischalter kann, in Verbindung mit dem als Zubehör erhältlichen Netzteil ORN 100, auch als Stand-Alone-Schalter verwendet werden. Mit zwei weiteren FMK 980 und einem FMK 980 T sind somit bis zu 32 Anschlüsse möglich.

#### Technische Daten

Produkttyp	Kaskadierbarer Multischalter
EAN	4050414001786
Eingänge	Sat. 8terr. 1
Ausgänge	Durchgang: Sat. 8 / terr.1Teilnehmer: 8
Frequenzbereich	Sat. 950 ... 2300 MHzterr. 50...862 MHz
Eingangsspegel	Sat. max. 86 dBµV terr. max. 81 dBµV
Verstärkung	Sat. 2,0 dB
Ausgangspegel	Sat. max. 90 dBµVterr. max. 83 dBµV
Entzerrung	4 dB
Durchgangsdämpfung	Sat. 2,0 dBterr. 4,0 dB
Anschlussdämpfung	Sat. 2 dB
Anschluss	terr. passiv - 22 dBterr. aktiv - 2 dB
Entkopplung	Sat./Sat. > 30 dB
Rückflussdämpfung	Sat. > 10 dBterr. > 10 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Stromverbrauch pro Durchgang	160 mA
Stromverbrauch	pro Ausgang 50 mA
Erdungsanschluss	ja
Umgebungstemperatur	-20...+60° C
Gewicht	398 g
Maße	110 x 190 x 40 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 02.04.2020

#### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)