



## Fuba FMQ 1716

Artikelnummer: 22010184

Unverbindliche Preisempfehlung: 599,00 €\*

Der Fuba Multischalter FMQ 1716 ermöglicht die Verteilung von 16 Satelliten-ZF-Ebenen (vier Quattro-LNB) und einem terrestrischen Eingang auf 16 Teilnehmer. Der Multischalter ist HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel. Das integrierte Netzteil verfügt über eine Energiesparfunktion und ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit Eurostecker befindet sich im Lieferumfang. Der Multischalter eignet sich optimal zum Anschluss vier Quattro-LNBs und hat einen zusätzlichen Eingang für terrestrische Antennen.

### Merkmale

- zum Anschluss an vier Quattro-LNB
- zur Verteilung von 16 Satelliten-ZF-Ebenen und 1 terrestrischen Eingang auf 16 Teilnehmer
- Verstärkung des Satellitensignals
- geringe terrestrische Durchgangsdämpfung
- hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

Produkttyp	Multischalter 17 Eingänge
EAN	8024427016255
Eingänge	16 F-Buchsen
Eingang terrestrisch	1 F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 16
Frequenzbereich	Eingang: Sat. 950...2250 MHz, terr. 88...862 MHz Rückweg: 5...65 MHz Ausgang: 5...2250 MHz
Eingangsfrequenzbereich terr.	88...862 MHz
Verstärkung	terr. -7 (± 2) dB
Dämpfung	Rückweg: -18...-20 dB
Ausgangspegel terr. max.	max. 93 dBµV
Ausgangsfrequenzbereich	5...2250 MHz
Ausgangspegel	Sat. max. 93 dBµV terr. max. 91 dBµV
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	Ausgänge Sat. > 30 dB Ausgänge terr. > 25 dB Sat./terr. > 30 dBH / V > 30 dB
Entkopplung Ausgang terr.	> 40 dB
Entkopplung Eingang/Ausgang	> 35 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 28 dB
Schaltmethode	0/22 kHz, 14/18 V, DiSEqC 2.0
LNB-Spannungsversorgung	16 x 13,5 V
LNB-Strom	max. 2500 mA
Leistungsaufnahme	max. 35 W
Netzversorgung	220...240 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	-10...+55°C
Gewicht	3000 g
Maße	450 x 240 x 95 mm (BxHxT)

\*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 27.03.2020

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)