



Fuba FME 504

Artikelnummer: 22010203

Unverbindliche Preisempfehlung: 49,90 €*

Der Fuba FME 504 ist eine Multischalter-Erweiterung für den erweiterbaren Multischalter FMG 508. Der FME 504 im stabilen Aludruckgussgehäuse verfügt über 5 Eingänge und 4 Ausgänge.

Werden zur Erweiterung des FMG 508 ausschließlich die Multischalter-Erweiterungen FME 504 verwendet, so können bis zu 32 Anschlüsse umgesetzt werden.

Merkmale

- HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel
- einfache Montage durch spezielles Stecksystem
- mit 2 Schrauben zur Arretierung der Halter
- mit zwei Kunststofffüßen zur Wandmontage
- hohe Abschirmung durch stabiles Aludruckguss-Gehäuse

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter-Erweiterung
EAN	4050414102032
Eingänge	Sat. 4terr. 1
Ausgänge	Teilnehmer: 4
Frequenzbereich	Sat. 950...2150 MHzterr. 47...790 MHzRückweg: 5...65 MHz
Eingangspegel	max. 95 dBµV
Dämpfung	Stammleitung Sat.: 0,5...1,5 dBStammleitung terr.: 1,5...2 dBStammleitung Rückweg: 2 dBTeilnehmeranschluss Sat.: 0 dBTeilnehmeranschluss terr.: 17 dBTeilnehmeranschluss Rückweg: 15 dB
Ausgangspegel	max. 99 dBµV
Rückflusdämpfung	> 12 dB
Entkopplung	Sat. / Sat. > 30 dBSat. / terr. > 35 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 KHz
Max. Stromverbrauch	20 mA
Umgebungstemperatur	-20...+65 °C
Gewicht	140 g
Maße B x H x T	62 x 137 x 25 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 02.04.2020

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de