



Fuba FMG 508

Artikelnummer: 22010201

Unverbindliche Preisempfehlung: 114,90 €*

Der Fuba FMG 508 ist ein erweiterbarer Multischalter und für die Verteilung von Satelliten-Signalen und terrestrischen Fernseh- und Radio-Signalen in Hausinstallationen konzipiert. Er dient sowohl zum Anschluss von Quattro-LNBs als auch von Quattro-Switch-LNBs.

Die Grundeinheit FMG 508 ermöglicht die Verteilung des Satelliten-Signals an bis zu 8 Teilnehmer; mit Einbeziehung der Multischalter-Erweiterungen FME 504 und FME 508 sind bis zu 32 bzw. 48 Empfänger möglich.

Merkmale

- mit den Multischalter-Erweiterungen FME 504 und FME 508 erweiterbar auf bis zu 48 Teilnehmer
- mit der Einkabel-Multischalter-Erweiterung FME 524 E kombinierbar
- für Quattro- und Quattro-Switch-LNB
- mit integriertem Verstärker für den terrestrischen Bereich
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- hohe Abschirmung durch massives Aluminium-Druckgussgehäuse

Technische Daten

Produkttyp	Erweiterbarer Multischalter
EAN	4050414102018
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 8
Frequenzbereich	Sat.: 950...2150 MHzterr.: 47...790 MHzRückweg: 5...65 MHz
Eingangspegel	Sat. max. 95 dB μ Vterr. max. 85 dB μ V
Verstärkung	Stammleitung: terr. 17...21 dB
Dämpfung	Stammleitung Sat.: 0,5...1,5 dBStammleitung Rückweg: 2 dBTeilnehmeranschluss Sat.: 0 dBTeilnehmeranschluss terr.: 2 dBTeilnehmeranschluss Rückweg: 23 dB
Ausgangspegel	Sat.: max. 99 dB μ Vterr.: max. 87 dB μ V
Rückflussdämpfung	> 12 dB
Entkopplung	Sat. / Sat. > 30 dBSat. / terr. > 35 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz
Stromaufnahme	max. 80 mA
Netzversorgung	90...240 V / 18 V DC
Umgebungstemperatur	-20...+60 C°
Gewicht	450 g
Maße B x H x T	205 x 155 x 37 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 01.05.2025

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de