



Fuba FME 504

Artikelnummer: 22010203

Unverbindliche Preisempfehlung: 59,90 €*

Der Fuba FME 504 ist eine Multischalter-Erweiterung für den erweiterbaren Multischalter FMG 508. Der FME 504 im stabilen Aludruckgussgehäuse verfügt über 5 Eingänge und 4 Ausgänge.

Werden zur Erweiterung des FMG 508 ausschließlich die Multischalter-Erweiterungen FME 504 verwendet, so können bis zu 32 Anschlüsse umgesetzt werden.

Merkmale

- Erweiterung für vier Teilnehmer in Kombination mit dem Multischalter FMG 508
- kombinierbar mit dem Einkabel-Multischalter FMG 524 E
- einfache Montage durch spezielles Stecksystem
- mit 2 Schrauben zur Arretierung der Halter
- mit zwei Kunststofffüßen zur Wandmontage
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- hohe Abschirmung durch stabiles Aludruckguss-Gehäuse

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter-Erweiterung
EAN	4050414102032
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 4
Frequenzbereich	Sat.: 950...2150 MHzterr. 47...790 MHzRückweg: 5...65 MHz
Eingangspegel	max. 95 dB μ V
Dämpfung	Stammleitung Sat.: 0,5...1,5 dBStammleitung terr.: 1,5...2 dBStammleitung Rückweg: 2 dBTeilnehmeranschluss Sat.: 0 dBTeilnehmeranschluss terr.: 17 dBTeilnehmeranschluss Rückweg: 15 dB
Ausgangspegel	max. 99 dB μ V
Rückflussdämpfung	> 12 dB
Entkopplung	Sat. / Sat. > 30 dBSat. / terr. > 35 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz
Stromverbrauch max.	20 mA
Umgebungstemperatur	-20...+65 C°
Gewicht	140 g
Maße B x H x T	65 x 155 x 37 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 11.06.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de