



## Fuba FMK 980 T

Artikelnummer: 22010097

Unverbindliche Preisempfehlung: 239,90 €\*

Der FMK 980 T ist ein kaskadierbarer Multischalter und für die Verteilung zweier Satellitensysteme für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Anschlüssen konzipiert. Der Schalter hat acht Teilnehmerausgänge und ist als Endkaskade zu nutzen.

Die Stromversorgung der Schalter erfolgt über die angeschlossenen Endgeräte. Die Stromversorgung der LNBS erfolgt über den SAT-ZF-Verstärker OSV 909.

Der Multischalter kann, in Verbindung mit dem als Zubehör erhältlichen Netzteil PSU 1215 TS, auch als Stand-Alone-Schalter verwendet werden und mit dem FMK 980 auf bis zu 32 Anschlüsse ausgebaut werden.

### Merkmale

- Endkaskade mit 9 Stammleitungseingängen (8 x Satellit, 1 x terrestrisch) zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen
- mit Netzteil PSU 1215 TS auch als Stand-Alone-Multischalter einsetzbar
- 5 Jahre Garantie
- Klasse A Produkt

### Technische Daten

Produkttyp	Kaskadierbarer Multischalter
EAN	4050414001793
Eingänge	Sat. 8terr. 1
Frequenzbereich	Sat. 950 ... 2300 MHzterr. 50...862 MHz
Eingangsspiegel	Sat. max. 86 dBµV terr. max. 81 dBµV
Verstärkung	Sat. 2,0 dB
Ausgangsspiegel	Sat. max. 90 dBµVterr. max. 83 dBµV
Entzerrung	4 dB
Anschlussdämpfung	Sat. 2 dB
Anschluss	terr. passiv -19 dBterr. aktiv + 1 dB
Entkopplung	Sat./Sat. > 30 dB
Rückflussdämpfung	Sat. > 10 dBterr. > 10 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Stromverbrauch	pro Ausgang 50 mA
Spannungsversorgung	12...13 V
Erdungsanschluss	ja
Umgebungstemperatur	-20...+60° C
Gewicht	370 g
Maße	110 x 190 x 40 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 22.06.2026