



## Fuba FMK 980 T

Artikelnummer: 22010097

Unverbindliche Preisempfehlung: 239,90 €\*

Der FMK 980 T ist ein kaskadierbarer Multischalter und für die Verteilung zweier Satellitensysteme für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Anschlüssen konzipiert. Der Schalter hat acht Teilnehmerausgänge und ist als Endkaskade zu nutzen.

Die Stromversorgung der Schalter erfolgt über die angeschlossenen Endgeräte. Die Stromversorgung der LNBs erfolgt über den SAT-ZF-Verstärker OSV 909.

Der Multischalter kann, in Verbindung mit dem als Zubehör erhältlichen Netzteil OKN 212, auch als Stand-Alone-Schalter verwendet werden und mit dem FMK 980 auf bis zu 32 Anschlüsse ausgebaut werden.

### Merkmale

- **Endkaskade mit 9 Stammleitungseingängen (8 x Satellit, 1 x terrestrisch) zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen**
- **mit Netzteil OKN 212 auch als Stand-Alone-Multischalter einsetzbar**
- **5 Jahre Garantie**
- **Klasse A Produkt**

### Technische Daten

<b>Produkttyp</b>	Kaskadierbarer Multischalter
<b>EAN</b>	4050414001793
<b>Eingänge</b>	Sat. 8terr. 1
<b>Frequenzbereich</b>	Sat. 950 ... 2300 MHz terr. 50...862 MHz
<b>Eingangspegel</b>	Sat. max. 86 dBµV terr. max. 81 dBµV
<b>Verstärkung</b>	Sat. 2,0 dB
<b>Ausgangspegel</b>	Sat. max. 90 dBµV terr. max. 83 dBµV
<b>Entzerrung</b>	4 dB
<b>Anschlussdämpfung</b>	Sat. 2 dB
<b>Anschluss</b>	terr. passiv -19 dB terr. aktiv + 1 dB
<b>Entkopplung</b>	Sat./Sat. > 30 dB
<b>Rückflussdämpfung</b>	Sat. > 10 dB terr. > 10 dB
<b>Anschlüsse</b>	F-Buchse
<b>Stromverbrauch</b>	pro Ausgang 50 mA
<b>Spannungsversorgung</b>	12...13 V
<b>Erdungsanschluss</b>	ja
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20...+60°C
<b>Gewicht</b>	370 g
<b>Maße</b>	110 x 190 x 40 mm

\*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 26.01.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Hölteweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)