



Fuba MCR 224

Artikelnummer: 22010141

Unverbindliche Preisempfehlung: 119,00 €*

Mit dem Fuba Mini-Unicable-Multischalter MCR 224 ist es möglich, über eine Koaxialleitung zwei Geräte mit Satellitensignal zu versorgen. Hierzu erzeugt der Fuba MCR 224 zwei Einkabelfrequenzen und ermöglicht so beispielsweise, dass ein Festplatten-Receiver mit Twin-Tuner zwei verschiedene Fernsehprogramme zur gleichen Zeit empfangen kann. Somit wandelt der Fuba MCR 224 einen Sat-Einzelanschluss zu einem Twin-Anschluss.

Merkmale

- Einsatz mit jedem Einkabel-Receiver (europäische Norm EN50494 / EN50607)
- Stromversorgung über externes Netzteil, im Lieferumfang enthalten
- zum Anschluss an alle schaltbaren Fuba LNBS und Fuba Multischalter
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Mini-Unicable-Multischalter
EAN	4050414002165
Eingänge	2
Eingang terrestrisch	1
Ausgänge	1 F-Buchse
Frequenzbereich	Sat.: 950...2150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	85...862 MHz
Eingangsspegel	Sat. max. 64...94 dB μ V
Durchgangsdämpfung terr.	-3 dB typ. (-7 dB)
Ausgangsfrequenzbereich	Benutzerband 1: 1076 MHz Benutzerband 2: 1178 MHz
Ausgangspegel	86 dB μ V AGC geregelt
Rückflussdämpfung	> 7 dB
Steuersignal	EN50494, EN50607
Schaltmethode	13/18V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0 (Sat A/B/C/D unterstützt) DiSEqC 2.0
Leistungsaufnahme	4 W
Stromverbrauch max.	500 mA max., 20 V
Umgebungstemperatur	-10...+40 C°
Gewicht	234 g
Maße B x H x T	90 x 70 x 40 mm
Zolltarifnummer	85291080

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.06.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de