



## Merkmale

- **Einsatz mit jedem Einkabel-Receiver (europäische Norm EN50494 / EN50607)**
- **Stromversorgung über externes Netzteil, im Lieferumfang enthalten**
- **zum Anschluss an alle schaltbaren Fuba LNBs und Fuba Multischalter**
- **5 Jahre Garantie**

## Fuba MCR 224

**Artikelnummer: 22010141**

**Unverbindliche Preisempfehlung: 119,00 €\***

Mit dem Fuba Mini-Unicable-Multischalter MCR 224 ist es möglich, über eine Koaxialleitung zwei Geräte mit Satellitensignal zu versorgen. Hierzu erzeugt der Fuba MCR 224 zwei Einkabelfrequenzen und ermöglicht so beispielsweise, dass ein Festplatten-Receiver mit Twin-Tuner zwei verschiedene Fernsehprogramme zur gleichen Zeit empfangen kann. Somit wandelt der Fuba MCR 224 einen Sat-Einzelanschluss zu einem Twin-Anschluss.

## Technische Daten

<b>Produktyp</b>	Mini-Unicable-Multischalter
<b>EAN</b>	4050414002165
<b>Eingänge</b>	2
<b>Eingang terrestrisch</b>	1
<b>Ausgänge</b>	1 F-Buchse
<b>Frequenzbereich</b>	Sat.: 950...2150 MHz
<b>Frequenzbereich terrestrisch</b>	85...862 MHz
<b>Eingangspegel</b>	Sat. max. 64...94 dBµV
<b>Durchgangsdämpfung terr.</b>	-3 dB typ. (-7 dB)
<b>Ausgangsfrequenzbereich</b>	Benutzerband 1: 1076 MHz Benutzerband 2: 1178 MHz
<b>Ausgangspegel</b>	86 dBµV AGC geregelt
<b>Rückflussdämpfung</b>	> 7 dB
<b>Steuersignal</b>	EN50494, EN50607
<b>Schaltmethode</b>	13/18V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0 (Sat A/B/C/D unterstützt) DiSEqC 2.0
<b>Leistungsaufnahme</b>	4 W
<b>Stromverbrauch max.</b>	500 mA max., 20 V
<b>Umgebungstemperatur</b>	-10...+40 C°
<b>Gewicht</b>	234 g
<b>Maße B x H x T</b>	90 x 70 x 40 mm
<b>Zolltarifnummer</b>	85291080

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 20.02.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)