



## Fuba WebJack 12540 WLAN

Artikelnummer: 22530072

Unverbindliche Preisempfehlung: 129,90 €\*

Der Fuba WebJack 12540 WLAN vernetzt das Zuhause, ohne dass ein einziges neues Kabel verlegt werden muss. Der Powerline-Adapter nutzt die vorhandenen Stromleitungen im Haushalt als Netzwerkabel. Dank der MIMO-Technologie kann der WebJack 12540 WLAN bis zu 1200 Mbit/s Daten kabellos an Endgeräte übertragen. Der WebJack 12540 WLAN ermöglicht optimalen TV-Empfang und schnellen Internetzugang überall im Haus.

Er ist mit zwei 1Gbit/s Netzwerkan schlüssen sowie einer Steckdose ausgestattet und bietet eine Übertragungsr ate von bis zu 1200 Mbit/s.

### Merkmale

- Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1200 Mbit/s
- eingebaute Steckdose mit Netzfilter
- WLAN AC-Funktionalität
- 4 WLAN-Antennen für höhere Datenraten
- energiesparend durch Stromsparm odus
- sichere Datenverschlüsselung
- 5 Jahre Garantie
- automatische Einwahl in den nächsten Sender ohne Abbruch mit der WiFi Move Technology für mehrere WLAN Adapter

### Technische Daten

<b>Produkttyp</b>	Powerline-Adapter
<b>EAN</b>	4050414300728
<b>Anschlüsse</b>	2 x RJ45 Buchse, 1 x Schutzkontakt-Kupplung
<b>Transferrate LAN</b>	10/100/1000 Mbit/s
<b>Powerline Geschwindigkeit</b>	1200 Mbit/s
<b>Modulation</b>	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK - Powerline 2880 Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) / Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11a, g, n, ac) / Wi-Fi 32
<b>Reichweite</b>	Powerline 400m, WLAN 300m
<b>Transferrate WLAN</b>	1200 Mbit/s
<b>Verschlüsselung</b>	WPA/WPA2, WPS PIN, WPS PBC, MAC-Adress Filter, Wi-Fi Time Schedule, 128 Bit AES
<b>Protokolle</b>	CSMA/CA (Powerline)
<b>Datenweg</b>	Ethernet Stromnetz
<b>Tasten</b>	Paarung, WLAN Ein-/Ausschalter, Werkseinstellungen
<b>LED-Anzeige</b>	Multifunktional, WLAN, Powerline
<b>Konfiguration</b>	WLAN-Konfiguration über HTML-Konfigurationsoberfläche
<b>Spannungsversorgung</b>	196-250 V AC, 50 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	2,2 W im Standby, 8,1 W typisch, 10,4 W maximal
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C - +40°C
<b>Lagertemperatur</b>	-25°C - +70°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	10% bis 90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Lieferumfang</b>	1 x Webjack 12540 WLAN1 x Installations-Kurzanleitung

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 22.06.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



<b>Maße B x H x T</b>	76 x 152 x 40 mm
<b>Gewicht</b>	0,34 kg

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 22.06.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)