





Fuba FMK 1780 T

Artikelnummer: 22010078

Unverbindliche Preisempfehlung: 319,90 €*

Der FMK 1780 T ist ein kaskadierbarer Multischalter und für die Verteilung von vier Satellitensystemen für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Anschlüssen konzipiert. Der Schalter hat acht Teilnehmerausgänge und ist als Endkaskade zu nutzen. Die

Stromversorgung der Schalter erfolgt über die angeschlossenen Endgeräte. Die Stromversorgung der LNBs erfolgt über den SAT-ZF-Verstärker OSV 909.Der

Multischalter kann, in Verbindung mit dem als Zubehör erhältlichen Netzteil OKN 212, auch als Stand-Alone-Schalter verwendet werden und mit dem FMK 1780 auf bis zu 32 Anschlüsse ausgebaut werden.

Merkmale

- Endkaskade mit 17 Stammleitungseingängen (16 x Satellit, 1 x terrestrisch) zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen
- mit Netzteil OKN 212 auch als Stand-Alone-Multischalter einsetzbar
- 5 Jahre Garantie
- Klasse A Produkt

Technische Daten

Produkttyp	Kaskadierbarer Multischalter
EAN	4050414002363
Eingänge	Sat. 16terr. 1
Frequenzbereich	Sat. 950 2300 MHzterr. 50862 MHz
Eingangspegel	Sat. max. 88dBµV terr. max. 84dBµV
Verstärkung	Sat. 0 dB
Ausgangspegel	Sat. max. 88dBµVterr. max. 82 dBµV
Entzerrung	4 dB
Anschlussdämpfung	Sat. 0 dB
Anschluss	terr. passiv -20 dBterr. aktiv 0 dB
Entkopplung	Sat./Sat. > 30 dB
Rückflussdämpfung	Sat. > 10 dBterr. > 10 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Stromverbrauch	pro Ausgang 50 mA
Spannungsversorgung	1213 V
Erdungsanschluss	ja
Umgebungstemperatur	-20+60° C
Gewicht	610 g
Маве	12 x 310 x 40 mm

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 08.12.2025

Fax: 0251 60940990