





Fuba Webjack 12541 WLAN Artikelnummer: 22530079

Unverbindliche Preisempfehlung: 129,90 €*

Fuba WebJack 12541 WLAN Powerline-Adapter vernetzen das Zuhause, ohne dass ein einziges neues Kabel verlegt werden muss.Zwei

oder mehrere WebJack 12541 WLAN Powerline-Adapter mit Mesh-WLAN-Funktion bauen ein stabiles Netzwerk im ganzen Haus auf.Durch die Mesh-WLAN-Funktion verbinden sich alle Powerline-Adapter WebJack 12541 WLAN zu einem zusammenhängenden Netzwerk und garantieren im ganzen Haus eine unterbrechungsfreie und starke Internetverbindung.Stecken

Sie einen Adapter in eine Steckdose und verbinden ihn mit dem Router. Nun können Sie an jeder Steckdose im Haus einen zweiten und weitere Adapter einstecken. Zusammen erzeugen die Adapter ein Mesh-WLAN.

Powerline-Adapter

4050414003216

Merkmale

- Mesh-WLAN mit bis zu 1200 Mbit/svier
- integrierte Antennen für besseres WLANzwei

- Gigabit-LAN-AnschlüsseÜbertragungsgeschwir

- bis zu 1200 Mbit/s über die Stromleitungrange+
- Technologieeingebaute
- Steckdose mit Netzfilterenergiesparend
- durch Stromsparmodussichere
- Datenverschlüsselungkompatibel
- zu allen Webjack Powerline-Adaptern von Fuba5
- Jahre Garantie

Tech	nniscl	he D	aten
------	--------	------	------

Produkttyp

EAN

CAN	4030414003210
Anschlüsse	2 x RJ45 Buchse, 1 x
	Schutzkontakt-Kupplung
Transferrate LAN	10/100/1000 Mbit/s
Powerline Geschwindigkeit	200 / 500 / 600 / 1200 Mbit/s
Modelition	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM,
J	QPSK, BPSK - Powerline 2880 Wi-Fi DSSS
	(IEEE 802.11b) / Wi-Fi OFDM (IEEE
	802.11a, g, n, ac) / Wi-Fi 32
Reichweite	Powerline 400m, WLAN 300m
Transferrate WLAN	Wi-Fi 867 Mbit/s (2x2 MIMO / 5 GHz),
	Wi-Fi 300 Mbit/s (2x2 MIMO / 2,4 GHz)
Verschlüsselung	WPA/WPA2, WPS PIN, WPS PBC, MAC-Adress
	Filter, Wi-Fi Time Schedule, 128 Bit
	AES
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Tasten	Paarung, WLAN Ein-/Ausschalter,
	Werkseinstellungen
LED-Anzeige	Multifunktional, WLAN, Powerline
Konfiguration	WLAN-Konfiguration über
	HTML-Konfigurationsoberfläche
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,
	IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.11a
	/ b / g / n / ac (2,4 / g GHz
	concurrent), IEEE 1905.1, IEEE 1901Auto
	MDI/XWi-Fi AllianceHomeplug
LAN Schnittstelle	2 x Ethernet RJ 45
Dämpfungsfilter	2 - 68 MHz
Filtercharakteristik	-2245 dB
Spannungsversorgung	196-250 V AC, 50 Hz

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 03.11.2025

Fax: 0251 60940990





Leistungsaufnahme	2,2 W im Standby, 8,1 W typisch, 10,4 W
ceistungsaumannie	
	maximal
Farbe	weiß
Betriebstemperatur	0°C - +40°C
Lagertemperatur	-25°C - +70°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% Luftfeuchtigkeit (nicht
	kondensierend)
Lieferumfang	1 x WebJack 12541 WLAN1 x
	Installations-Kurzanleitung
Maße B x H x T	76 x 152 x 40 mm
Gewicht	510 g
Ausgangsleistung an	16 A
integrierter Steckdose	
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Zusätzliche Ausstattungen	Interfaces
	an-/abschaltbarHTML-KonfigurationsseiteWiFi
	Move-Technologie

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 03.11.2025