

Fuba WebJack 12541 WLAN

Artikelnummer: 22530079

Unverbindliche Preisempfehlung: 129,90 €*

Fuba WebJack 12541 WLAN Powerline-Adapter vernetzen das Zuhause, ohne dass ein einziges neues Kabel verlegt werden muss.Zwei

oder mehrere WebJack 12541 WLAN Powerline-Adapter mit Mesh-WLAN-Funktion bauen ein stabiles Netzwerk im ganzen Haus auf.Durch die Mesh-WLAN-Funktion verbinden sich alle Powerline-Adapter WebJack 12541 WLAN zu einem zusammenhängenden Netzwerk und garantieren im ganzen Haus eine unterbrechungsfreie und starke Internetverbindung.Stecken

Sie einen Adapter in eine Steckdose und verbinden ihn mit dem Router. Nun können Sie an jeder Steckdose im Haus einen zweiten und weitere Adapter einstecken. Zusammen erzeugen die Adapter ein Mesh-WLAN.

Merkmale

- **Mesh-WLAN mit bis zu 1200 Mbit/svier**
- **integrierte Antennen für besseres WLANzwei**
-
- **Gigabit-LAN-AnschlüsseÜbertragungsgeschwindigkeit**
- **bis zu 1200 Mbit/s über die Stromleitungrange+**
- **Technologieeingebaute**
- **Steckdose mit Netzfilterenergiesparend**
- **durch Stromsparmodussichere**
- **Datenverschlüsselungkompatibel**
- **zu allen WebJack Powerline-Adaptern von Fuba5**
- **Jahre Garantie**

Technische Daten

Produkttyp	Powerline-Adapter
EAN	4050414003216
Anschlüsse	2 x RJ45 Buchse, 1 x Schutzkontakt-Kupplung
Transferrate LAN	10/100/1000 Mbit/s
Powerline Geschwindigkeit	200 / 500 / 600 / 1200 Mbit/s
Modulation	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK - Powerline 2880 Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) / Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11a, g, n, ac) / Wi-Fi 32
Reichweite	Powerline 400m, WLAN 300m
Transferrate WLAN	Wi-Fi 867 Mbit/s (2x2 MIMO / 5 GHz), Wi-Fi 300 Mbit/s (2x2 MIMO / 2,4 GHz)
Verschlüsselung	WPA/WPA2, WPS PIN, WPS PBC, MAC-Adress Filter, Wi-Fi Time Schedule, 128 Bit AES
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Tasten	Paarung, WLAN Ein-/Ausschalter, Werkseinstellungen
LED-Anzeige	Multifunktional, WLAN, Powerline
Konfiguration	WLAN-Konfiguration über HTML-Konfigurationsoberfläche
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.11a / b / g / n / ac (2,4 / g GHz concurrent), IEEE 1905.1, IEEE 1901Auto MDI/XWi-Fi AllianceHomeplug
LAN Schnittstelle	2 x Ethernet RJ 45
Dämpfungsfilter	2 - 68 MHz
Filtercharakteristik	-22...-45 dB
Spannungsversorgung	196-250 V AC, 50 Hz

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 19.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900 Fax: 0251 609 40 990 info@fuba.de **www.fuba.de**

Leistungsaufnahme	2,2 W im Standby, 8,1 W typisch, 10,4 W maximal
Farbe	weiß
Betriebstemperatur	0°C - +40°C
Lagertemperatur	-25°C - +70°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lieferumfang	1 x WebJack 12541 WLAN1 x Installations-Kurzanleitung
Maße B x H x T	76 x 152 x 40 mm
Gewicht	510 g
Ausgangsleistung an integrierter Steckdose	16 A
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Zusätzliche Ausstattungen	Interfaces an-/abschaltbarHTML-KonfigurationsseiteWiFi Move-Technologie

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 19.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900 Fax: 0251 609 40 990 info@fuba.de **www.fuba.de**