



Fuba FMT 508

Artikelnummer: 22010280

Unverbindliche Preisempfehlung: 119,90 €*

Der Fuba FMT 508 ist ein Multischalter zur Verteilung der Signale eines Satelliten und terrestrischer Antennensignale auf 8 Teilnehmer. Dank des integrierten 22-kHz-Generators können an dem Fuba FMT 508 sowohl Quattro-LNBs als auch Quattro-Switch-LNBs verwendet werden. Ein hoher Ausgangspegel gewährleistet, dass auch Teilnehmeranschlüsse mit längeren Kabelwegen sicher versorgt werden. Die hohe Entkopplung der Übertragungsebenen und der Teilnehmeranschlüsse gewährleisten eine hohe Signalqualität für jeden Teilnehmer. Damit auch aktive terrestrische Antennen unkompliziert angeschlossen werden können, verfügt der Multischalter über eine zuschaltbare Fernspeisespannung.

Merkmale

- zur Verteilung der Signale eines Satelliten (4 Sat-ZF-Ebenen) auf 8 Teilnehmern
- terrestrischer Eingang für
- Quattro- und Quattro-Switch-LNBs geeignet Fernspeisespannung
- für terrestrische Antenne zuschaltbar Regelbare
- terrestrische Signalverstärkung energiesparendes
- Netzteil mit Stand-by-Funktion Betriebsanzeige LED 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel 5
- Jahre Garantie
- [weitere Informationen: style="color: #000000;" title="Wir versorgen euch mit TV!" href="https://www.fuba.de/fuba-multischalter-wir-versorgen-euch-mit-tv" target="_blank"> „Wir versorgen euch mit TV!“](https://www.fuba.de/fuba-multischalter-wir-versorgen-euch-mit-tv)

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter
EAN	4050414004282
Impedanz	75 Ohm
Eingänge Satellit	4 x F-Buchse
Eingang terrestrisch	1 x F-Buchse
Ausgänge	8 x F-Buchse
Frequenzbereich Satellit	950...2150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	87...694 MHz
Verstärkung Satellit	4 dB
Verstärkung terrestrisch	10 dB
Dämpfungssteller terr.	0...15 dB
Anschlussdämpfung Sat.	5 dB
Anschlussdämpfung terr.	10 dB
Ausgangspegel	Satellit max. 92 dB μ V/terrestrisch max. 85 dB μ V
22-kHz-Generator	ja, 2 x für High-Band
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	H/V: > 25 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 25 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0
LNB-Spannungsversorgung	Horizontal: 18 V, Vertikal: 13,5 V
LNB-Strom	max. 600 mA
Fernspeisespannung terrestrisch	0 V, 5 V, 12 V
Strom Fernspeisung terr. max.	150 mA
Stromaufnahme je Teilnehmer	30 mA
Leistungsaufnahme	typisch: 21,6 W Standby: 3W
Netzteil	Sekundärspannung 18 V / 190 mA
Netzversorgung	220...240 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	- 20...+ 55 °C
Gewicht	545 g
Maße B x H x T	235 x 130 x 55 mm
Lieferumfang	Multischalter und Bedienungsanleitung

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 16.01.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de



Zolltarifnummer

85437090

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 16.01.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de