

## Fuba FMT 912

**Artikelnummer: 22010291**

**Unverbindliche Preisempfehlung: 259,90 €***

Der Fuba FMT 912 ist ein Multischalter zur Verteilung der Signale zweier Satelliten und terrestrischer Antennensignale auf 12 Teilnehmer.Dank des integrierten 22-kHz-Generators können an dem Fuba FMT 912 sowohl Quattro-LNBs als auch Quattro-Switch-LNBs verwendet werden.Ein hoher Ausgangspegel gewährleistet, dass auch Teilnehmeranschlüsse mit längeren Kabelwegen sicher versorgt werden. Die hohe Entkopplung der Übertragungsebenen und der Teilnehmeranschlüsse gewährleisten eine hohe Signalqualität für jeden Teilnehmer.Damit auch aktive terrestrische Antennen unkompliziert angeschlossen werden können, verfügt der Multischalter über eine zuschaltbare Fernspeisespan...

### Merkmale

- **zur Verteilung der Signale zweier Satelliten (8 Sat-ZF-Ebenen) auf 12 Teilnehmer**
- **ein terrestrischer Eingang**
- **für Quattro- und Quattro-Switch-LNBs geeignet**
- **Fernspeisespannung für terrestrische Antenne zuschaltbar**
- **regelbare terrestrische Signalverstärkung**
- **energiesparendes Netzteil mit Stand-by-Funktion**
- **Betriebsanzeige-LED**
- **8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel**
- **5 Jahre Garantie**
- **style="color: #000000;">weitere Informationen: style="color: #000000;"> title="Wir versorgen euch mit TV!" href="https://www.fuba.de/fuba-multischalter-wir-versorgen-euch-mit-tv" target="_blank"> style="color: #000000;">„Wir versorgen euch mit**

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Produkttyp** | Multischalter |
| **EAN** | 4050414004336 |
| **Impedanz** | 75 Ohm |
| **Eingänge Satellit** | 8 x F-Buchse |
| **Eingang terrestrisch** | 1 x F-Buchse |
| **Ausgänge** | 12 x F-Buchse |
| **Frequenzbereich Satellit** | 950...2150 MHz |
| **Frequenzbereich terrestrisch** | 87...694 MHz |
| **Verstärkung Satellit** | 4 dB |
| **Verstärkung terrestrisch** | 8 dB |
| **Dämpfungssteller terr.** | 0...15 dB |
| **Anschlussdämpfung Sat.** | 3 dB |
| **Anschlussdämpfung terr.** | 8 dB |
| **Ausgangspegel** | Satellit max. 92 dBµVterrestrisch max. 85 dBµV |
| **Rückflussdämpfung** | > 10 dB |
| **Entkopplung** | H/V: >25 dB |
| **Entkopplung Sat./terr.** | > 25 dB |
| **Schaltmethode** | 13/18 V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0 |
| **LNB-Spannungsversorgung** | Horizontal: 18 V, Vertikal: 13,5 V |
| **LNB-Strom** | max. 600 mA |
| **Fernspeisespannung terrestrisch** | 0 V, 5 V, 12 V |
| **Strom Fernspeisung terr. max.** | 150 mA |
| **Stromaufnahme je Teilnehmer** | 45 mA |
| **Leistungsaufnahme** | typisch: 21,6 WStandby: 3W |
| **Netzteil** | Sekundärspannung 18 V / 210 mA |
| **Netzversorgung** | 220...240 V/50...60 Hz |
| **Gewicht** | 740 g |
| **Maße B x H x T** | 314 x 130 x 55 mm |
| **Lieferumfang** | Multischalter und Bedienungsanleitung |
| **Zolltarifnummer** | 85437090 |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 17.11.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900 Fax: 0251 609 40 990 info@fuba.de **www.fuba.de**