



Fuba FMQ 508

Artikelnummer: 22010169

Unverbindliche Preisempfehlung: 169,90 €*

Mit dem Fuba FMQ Multischalter lassen sich die Signale eines Satelliten auf acht verschiedene Receiver verteilen. Ohne Qualitätsverlust verteilt er das Signal und dank hoher Ausgangspegel gilt das auch für längere Verkabelungen

Der Multischalter ist HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel. Das integrierte Netzteil verfügt über eine Energiesparfunktion. Im Lieferumfang befindet sich ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit Eurostecker. Der Multischalter eignet sich optimal zum Anschluss eines Quattro-LNBs und hat einen zusätzlichen Eingang für terrestrische Antennen.

Merkmale

- zum Anschluss eines Quattro-LNBs
- für bis zu acht Empfänger
- Verstärkung des Satellitensignals
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- hohe Betriebssicherheit
- kompakte Bauform und hochwertige Verarbeitung
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter 5 Eingänge
EAN	8024427015142
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 8
Frequenzbereich	Eingang: Sat.: 950...2250 MHz, terr. 88...862 MHzRückweg: 5...65 MHzAusgang: 5...2250 MHz
Verstärkung	Sat. 1 dB (+/- 3 dB) terr. -5 dB (+/- 2 dB)
Dämpfung	Rückweg: 15 (± 2) dB
Ausgangspegel	Sat. max. 103 dBµVterr. max. 105 dBuV
aktiv	ja
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	Ausgänge Sat. > 30 dBAusgänge terr. > 25 dBSat./ terr. > 30dBH / V > 30 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz
LNB-Spannungsversorgung	via Receiver
LNB-Strom	max. 50 mA + LNB
Leistungsaufnahme	max. 4,0 W
Netzversorgung	220...240 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	-10...+55°C
Gewicht	900g
Maße B x H x T	185 x 145 x 65 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 17.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de