





## Fuba FMQ 508

Artikelnummer: 22010169

Unverbindliche Preisempfehlung: 169,90 €\*

Mit dem Fuba FMQ Mulitschalter lassen sich die Signale eines Satelliten auf acht verschiedene Receiver verteilen. Ohne Qualitätsverlust verteilt er das Signal und dank hoher Ausgangspegel gilt das auch für längere Verkabelungen

Der Multischalter ist HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel. Das integrierte Netzteil verfügt über eine Energiesparfunktion. Im Lieferumfang befindet sich ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit Eurostecker. Der Multischalter eignet sich optimal zum Anschluss eines Quattro-LNBs und hat einen zusätzlichen Eingang für terrestrische Antennen.

## Merkmale

- zum Anschluss eines Quattro-LNBs
- für bis zu acht Empfänger
- Verstärkung des Satellitensignals
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- hohe Betriebssicherheit
- kompakte Bauform und hochwertige Verarbeitung
- 5 Jahre Garantie

## **Technische Daten**

Produkttyp	Multischalter 5 Eingänge
EAN	8024427015142
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 8
Frequenzbereich	Eingang: Sat.: 9502250 MHz, terr.
	88862 MHzRückweg: 565
	MHzAusgang: 52250 MHz
Verstärkung	Sat. 1 dB (+/- 3 dB) terr5 dB (+/-
	2 dB)
Dämpfung	Rückweg: 15 (± 2) dB
Ausgangspegel	Sat. max. 103 dBµVterr. max. 105 dBuV
aktiv	ja
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	Ausgänge Sat. > 30 dBAusgänge terr. >
	25 dBSat./ terr. > 30dBH / V > 30 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz
LNB-Spannungsversorgung	via Receiver
LNB-Strom	max. 50 mA + LNB
Leistungsaufnahme	max. 4,0 W
Netzversorgung	220240 V/5060 Hz
Umgebungstemperatur	-10+55°C
Gewicht	900g
Maße B x H x T	185 x 145 x 65 mm

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 01.11.2025

Fax: 0251 60940990