



## Fuba OKN 418

Artikelnummer: 29104027

Unverbindliche Preisempfehlung: 28,90 €\*

Das Fuba OKN 418 ist ein universell einsetzbares Steckernetzteil mit 18V Gleichspannung. Das Netzteil hat einen Hohlstecker als Anschluss. Für die Verwendung an Multischaltern liegt dem Netzteil ein F-Adapter und ein Cinch-Adapter bei. Das Netzteil kann z.B. für die Spannungsversorgung der Einkabel-Multischalter FMU 544, FMU 584, MCR 532, MCR 518 und MCR 918 verwendet werden.

### Merkmale

- Steckernetzteil mit 18 V = / 1600 mA
- Ausgang: Hohlstecker
- inklusive F-Adapter
- inklusive Cinch-Adapter
- für Einkabel-Multischalter FMU 544, FMU 584, MCR 532, MCR 518, MCR 918
- für die Mini-Einkabelmultischalter MCR 221, MCR 212 und MCR 441
- für den Optischen Sat-Umsetzer POS 400
- für die Optischen Rückumsetzer OAE 905 und OAE 940

### Technische Daten

Produkttyp	Netzteil
EAN	4050414008167
Eingangsspannung	100...240 V
Eingangsstrom max.	400 mA
Ausgangsspannung	18 V =
Ausgangsstrom	1600 mA
Umgebungstemperatur	0...+40°C
Anschluss	Hohlstecker
Hohlstecker	Ø Aussen: 5 mm, Ø Innen: 2,1mm
Gewicht	91 g
Maße	70 x 29 x 75 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 17.04.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de