



Merkmale

- Steckernetzteil mit 18 V = / 1600 mA**
- Ausgang: Hohlstecker**
- inklusive F-Adapter**
- inklusive Cinch-Adapter**
- für Einkabel-Multischalter FMU 544, FMU 584, MCR 532, MCR 518, MCR 918**
- für die Mini-Einkabelmultischalter MCR 221, MCR 212 und MCR 441**
- für den Optischen Sat-Umsetzer POS 400**
- für die Optischen Rückumsetzer OAE 905 und OAE 940**

Fuba OKN 418

Artikelnummer: 29104027

Unverbindliche Preisempfehlung: 28,90 €*

Das Fuba OKN 418 ist ein universell einsetzbares Steckernetzteil mit 18V Gleichspannung. Das Netzteil hat einen Hohlstecker als Anschluss. Für die Verwendung an Multischaltern liegt dem Netzteil ein F-Adapter und ein Cinch-Adapter bei. Das Netzteil kann z.B. für die Spannungsversorgung der Einkabel-Multischalter FMU 544, FMU 584, MCR 532, MCR 518 und MCR 918 verwendet werden.

Technische Daten

| Produkttyp | Netzteil |
|----------------------------|--------------------------------|
| EAN | 4050414008167 |
| Eingangsspannung | 100...240 V |
| Eingangsstrom max. | 400 mA |
| Ausgangsspannung | 18 V = |
| Ausgangsstrom | 1600 mA |
| Umgebungstemperatur | 0...+40°C |
| Anschluss | Hohlstecker |
| Hohlstecker | Ø Aussen: 5 mm, Ø Innen: 2,1mm |
| Gewicht | 91 g |
| Maße | 70 x 29 x 75 mm |

*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 20.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de