



Fuba FMQ 516

Artikelnummer: 22010171

Unverbindliche Preisempfehlung: 279,90 €*

Mit dem Fuba FMQ 516 Multischalter können bis zu 16 Receiver versorgt werden. Er ermöglicht die Signalverteilung ohne Qualitätsverlust und dank hoher Ausgangspegel gilt das auch für sehr lange Kabel.

Der Multischalter ist HDTV, 4K- und 3D-kompatibel und verfügt über ein integriertes Netzteil mit Energiesparfunktion. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit Eurostecker. Der Multischalter eignet sich optimal zum Anschluss eines Quattro-LNBs und hat einen zusätzlichen Eingang für terrestrische Antennen.

Merkmale

- für bis zu 16 Empfänger
- Verstärkung des Satellitensignals
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- hohe Betriebssicherheit
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter 5 Eingänge
EAN	8024427015166
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 16
Frequenzbereich	Eingang: Sat.: 950...2250 MHz, terr. 88...862 MHz Rückweg: 5...65 MHz Ausgang: 5...2250 MHz
Verstärkung	Sat. 1 dB (+/- 3 dB) terr. -7 dB (+/- 2 dB)
Dämpfung	Rückweg: 19 (± 2) dB
Ausgangspegel	Sat. max 103 dBµV terr. max. 101 dBµV
aktiv	ja
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	Ausgänge Sat. > 30 dB Ausgänge terr. > 25 dB Sat./ terr. > 30 dBH / V > 30 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz
LNB-Spannungsversorgung	via Receiver
LNB-Strom	max. 50 mA + LNB
Leistungsaufnahme	max. 4,0 W
Netzversorgung	220...240 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	-10...+55°C
Gewicht	1280 g
Maße B x H x T	265 x 145 x 65 mm

*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 25.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de