



## Fuba FMQ 516

Artikelnummer: 22010171

Unverbindliche Preisempfehlung: 279,90 €\*

Mit dem Fuba FMQ 516 Multischalter können bis zu 16 Receiver versorgt werden. Er ermöglicht die Signalverteilung ohne Qualitätsverlust und dank hoher Ausgangspegel gilt das auch für sehr lange Kabel.

Der Multischalter ist HDTV, 4K- und 3D-kompatibel und verfügt über ein integriertes Netzteil mit Energiesparfunktion. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit Eurostecker. Der Multischalter eignet sich optimal zum Anschluss eines Quattro-LNBs und hat einen zusätzlichen Eingang für terrestrische Antennen.

### Merkmale

- für bis zu 16 Empfänger
- Verstärkung des Satellitensignals
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- hohe Betriebssicherheit
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

<b>Produkttyp</b>	Multischalter 5 Eingänge
<b>EAN</b>	8024427015166
<b>Eingänge</b>	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
<b>Ausgänge</b>	Teilnehmer: 16
<b>Frequenzbereich</b>	Eingang: Sat.: 950...2250 MHz, terr. 88...862 MHz Rückweg: 5...65 MHz Ausgang: 5...2250 MHz
<b>Verstärkung</b>	Sat. 1 dB (+/- 3 dB) terr. -7 dB (+/- 2 dB)
<b>Dämpfung</b>	Rückweg: 19 (± 2) dB
<b>Ausgangspegel</b>	Sat. max 103 dBµV terr. max. 101 dBµV
<b>aktiv</b>	ja
<b>Rückflussdämpfung</b>	> 10 dB
<b>Entkopplung</b>	Ausgänge Sat. > 30 dB Ausgänge terr. > 25 dB Sat./ terr. > 30 dBH / V > 30 dB
<b>Anschlüsse</b>	F-Buchse
<b>Schaltmethode</b>	13/18 V, 0/22 kHz
<b>LNB-Spannungsversorgung</b>	via Receiver
<b>LNB-Strom</b>	max. 50 mA + LNB
<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 4,0 W
<b>Netzversorgung</b>	220...240 V/50...60 Hz
<b>Umgebungstemperatur</b>	-10...+55°C
<b>Gewicht</b>	1280 g
<b>Maße B x H x T</b>	265 x 145 x 65 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 12.04.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de