



## Fuba OSD 201

Artikelnummer: 22000023

Unverbindliche Preisempfehlung: 19,90 €\*

Mit dem Fuba Satelliten-Umschalter OSD 201 können zwei LNBs angesteuert werden. Wahlweise liefert es dem Receiver die richtigen Programme der beiden LNBs über Fernsteuerung. Das

Relais lässt sich im Rückenteil der Parabolantennen DAA 850 und DAA 780 platzieren und ist dort vor Schmutz sowie Feuchtigkeit geschützt. Alternativ ist auch eine Montage am Mast mit dem beigelieferten Kabelband möglich, denn ein Wetterschutzgehäuse wird mitgeliefert.

### Merkmale

- Relais-Gehäuse aus Druckguss
- mit wetterfestem Kunststoffgehäuse
- alternativ Mastmontage mit beigelegtem Kabelband möglich
- Umschaltung über DiSEqC A/B, Toneburst
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

Produkttyp	Satelliten-Umschalter
EAN	8024427004313
Ausführung	Für Innen- oder Außenmontage, Wetterschutzgehäuse
Frequenzbereich Eingang	950...2200 MHz
Eingänge	2
Ausgänge	1
Umschaltung	DiSEqC 2.0 und Toneburst
Durchgangsdämpfung (dB)	4 ±1 dB
Stromaufnahme	13...20 V, 10 mA
Anschlüsse	F-Buchsen
Maße B x H x T	83 x 96 x 29 mm
Gewicht	100 g

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 16.06.2025

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de