





Fuba FMQ 916

Artikelnummer: 22010174

Unverbindliche Preisempfehlung: 399,00 €*

Der Fuba FMQ 916 ist ein Profi-Multischalter, der die Signale zweier Satelliten empfängt und diese an bis zu 16 unterschiedliche Teilnehmer weiterleitet. Dank hoher Ausgangspegel geschieht das auch bei großen Kabellängen ohne Qualitätsverlust.

Der Multischalter ist HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel. Das integrierte Netzteil verfügt über eine Energiesparfunktion und ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit Eurostecker befindet sich im Lieferumfang. Der Multischalter eignet sich optimal zum Anschluss zweier Quattro-LNBs und hat einen zusätzlichen Eingang für terrestrische Antennen.

Merkmale

- zum Anschluss von 2 Quattro-LNBs
- für bis zu 16 Empfänger
- Verstärkung des Satellitensignals
- HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel
- hohe Betriebssicherheit
- kompakte Bauform
- hochwertige Verarbeitung
- Ecoline-Netzteil mit Stromsparfunktion
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter 9 Eingänge
EAN	8024427015197
Eingänge	Sat.: 8terr.: 1
Ausgänge	Teilnehmer: 16
Frequenzbereich	Eingang: Sat.: 9502250 MHz, terr.
	88862 MHzRückweg: 565
	MHzAusgang: 52250 MHz
Verstärkung	terr7 (+/-2)
Dämpfung	Rückweg: 19 (± 2) dB
Ausgangspegel	Sat. max 103 dBµVterr. max. 101 dBµV
aktiv	ja
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	Ausgänge Sat. > 30 dBAusgänge terr. >
	25 dBSat./ terr. > 30dBH / V > 30 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0
LNB-Spannungsversorgung	via Receiver
LNB-Strom	max. 50 mA + LNB
Leistungsaufnahme	max. 6,0 W
Netzversorgung	220240 V/5060 Hz
Umgebungstemperatur	-10+55°C
Gewicht	1380 g
Maße B x H x T	265 x 145 x 65 mm
	<u> </u>

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 14.12.2025

Fax: 0251 60940990