



Fuba FMQ 916

Artikelnummer: 22010174

Unverbindliche Preisempfehlung: 399,00 €*

Der Fuba FMQ 916 ist ein Profi-Multischalter, der die Signale zweier Satelliten empfängt und diese an bis zu 16 unterschiedliche Teilnehmer weiterleitet. Dank hoher Ausgangspegel geschieht das auch bei großen Kabellängen ohne Qualitätsverlust.

Der Multischalter ist HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel. Das integrierte Netzteil verfügt über eine Energiesparfunktion und ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit Eurostecker befindet sich im Lieferumfang. Der Multischalter eignet sich optimal zum Anschluss zweier Quattro-LNBs und hat einen zusätzlichen Eingang für terrestrische Antennen.

Merkmale

- zum Anschluss von 2 Quattro-LNBs
- für bis zu 16 Empfänger
- Verstärkung des Satellitensignals
- HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel
- hohe Betriebssicherheit
- kompakte Bauform
- hochwertige Verarbeitung
- Ecoline-Netzteil mit Stromsparmfunktion
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter 9 Eingänge
EAN	8024427015197
Eingänge	Sat.: 8terr.: 1
Ausgänge	Teilnehmer: 16
Frequenzbereich	Eingang: Sat.: 950...2250 MHz, terr. 88...862 MHzRückweg: 5...65 MHzAusgang: 5...2250 MHz
Verstärkung	terr. -7 (+/-2)
Dämpfung	Rückweg: 19 (± 2) dB
Ausgangspegel	Sat. max 103 dBµV/terr. max. 101 dBµV
aktiv	ja
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	Ausgänge Sat. > 30 dBAusgänge terr. > 25 dBSat./ terr. > 30dBH / V > 30 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0
LNB-Spannungsversorgung	via Receiver
LNB-Strom	max. 50 mA + LNB
Leistungsaufnahme	max. 6,0 W
Netzversorgung	220...240 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	-10...+55°C
Gewicht	1380 g
Maße B x H x T	265 x 145 x 65 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 31.05.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de