



Fuba FMQ 912

Artikelnummer: 22010173

Unverbindliche Preisempfehlung: 349,00 €*

Der Fuba FMQ 912 empfängt die Signale zweier Satelliten und leitet diese an bis zu zwölf unterschiedliche Teilnehmer weiter. Dank hoher Ausgangspegel geschieht das auch bei großen Kabellängen ohne Qualitätsverlust.

Der Multischalter ist HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel. Das integrierte Netzteil verfügt über eine Energiesparfunktion und ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit Eurostecker befindet sich im Lieferumfang. Der Multischalter eignet sich optimal zum Anschluss zweier Quattro-LNBs und hat einen zusätzlichen Eingang für terrestrische Antennen.

Merkmale

- zum Anschluss eines Quattro-LNBs
- für bis zu zwölf Empfänger
- Verstärkung des Satellitensignals
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- hohe Betriebssicherheit
- kompakte Bauform
- hochwertige Verarbeitung
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter 9 Eingänge
EAN	8024427015180
Eingänge	Sat.: 8terr.: 1
Ausgänge	Teilnehmer: 12
Frequenzbereich	Eingang: Sat.: 950...2250 MHz, terr. 88...862 MHzRückweg: 5...65 MHzAusgang: 5...2250 MHz
Verstärkung	terr. -5 (+/-2)
Dämpfung	Rückweg: 18 (± 2) dB
Ausgangspegel	Sat. max. 103 dBµVterr. max. 103 dBµV
aktiv	ja
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	Ausgänge Sat. > 30 dBAusgänge terr. > 25 dBSat./ terr. > 30dBH / V > 30 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0
LNB-Spannungsversorgung	via Receiver
LNB-Strom	max. 50 mA + LNB
Leistungsaufnahme	max. 6,0 W
Netzversorgung	220...240 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	-10...+55°C
Gewicht	1200 g
Maße B x H x T	220 x 145 x 65 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 27.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de