



## Fuba GAD 400

Artikelnummer: 22520051

Unverbindliche Preisempfehlung: 15,90 €\*

Die Fuba GAD 400 ist eine Satelliten-Stichleitungsdose mit vier separaten Ausgängen: IEC-Stecker für TV, IEC-Buchse für Radio und zwei F-Buchsen für Satellit.

Die Stichleitungsdose besteht aus einem hochwertigen Metalldruckgehäuse und ist dementsprechend robust. Sie ist perlweiß und lässt sich dank Abdeckplatte optimal und unauffällig in Wänden montieren. Einmal verbaut, funktioniert die Antennendose langlebig in höchster Qualität.

### Merkmale

- vier Ausgänge für Radio, TV und Satellit (2mal)
- DC-Durchlass über F-Anschlüsse
- massives Metalldruckgehäuse
- Abdeckplatte für unauffällige Montage

### Technische Daten

<b>EAN</b>	8024427003835
<b>Ausführung</b>	Stichleitungsdose
<b>Anschluss Sat</b>	2 x F-Buchse
<b>Anschluss TV</b>	IEC-Stecker
<b>Anschluss Radio</b>	IEC-Buchse
<b>Frequenzbereich Stamm Eingang</b>	5...2250 MHz
<b>Anschlussdämpfung Sat.</b>	3,0...3,5 dB
<b>Anschlussdämpfung TV</b>	2,5...3,5 dB
<b>Anschlussdämpfung Radio</b>	2,5 dB
<b>Ausgangsfrequenz Sat</b>	950...2250 MHz
<b>Ausgangsfrequenz TV</b>	5...74 MHz / 120...862 MHz
<b>Ausgangsfrequenz Radio</b>	88...108 MHz
<b>Farbe</b>	perlweiß
<b>Gewicht in kg</b>	0,120

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 12.06.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)