





Fuba GAD 400

Artikelnummer: 22520051

Unverbindliche Preisempfehlung: 15,90 €*

Die Fuba GAD 400 ist eine Satelliten-Stichleitungsdose mit vier separaten Ausgängen: IEC-Stecker für TV, IEC-Buchse für Radio und zwei F-Buchsen für Satellit.

Die Stichleitungsdose besteht aus einem hochwertigen Metalldruckgehäuse und ist dementsprechend robust. Sie ist perlweiß und lässt sich dank Abdeckplatte optimal und unauffällig in Wänden montieren. Einmal verbaut, funktioniert die Antennendose langlebig in höchster Qualität.

Merkmale

- vier Ausgänge für Radio, TV und Satellit (2mal)
- DC-Durchlass über F-Anschlüsse
- massives Metalldruckgehäuse
- Abdeckplatte für unauffällige Montage

Technische Daten

EAN	8024427003835
Ausführung	Stichleitungsdose
Anschluss Sat	2 x F-Buchse
Anschluss TV	IEC-Stecker
Anschuss Radio	IEC-Buchse
Frequenzbereich Stamm Eingang	52250 MHz
Anschlussdämpfung Sat.	3,03,5 dB
Anschlussdämpfung TV	2,53,5 dB
Anschlussdämpfung Radio	2,5 dB
Ausgangsfrequenz Sat	9502250 MHz
Ausgangsfrequenz TV	574 MHZ / 120862 MHz
Ausgangsfrequenz Radio	88108 MHz
Farbe	perlweiß
Gewicht in kg	0,120

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 03.11.2025

Fax: 0251 60940990