



Merkmale

- **vier Ausgänge für Radio, TV und Satellit (2mal)**
- **DC-Durchlass über F-Anschlüsse**
- **massives Metalldruckgehäuse**
- **Abdeckplatte für unauffällige Montage**

Fuba GAD 400

Artikelnummer: 22520051

Unverbindliche Preisempfehlung: 15,90 €*

Die Fuba GAD 400 ist eine Satelliten-Stichleitungsdoose mit vier separaten Ausgängen: IEC-Stecker für TV, IEC-Buchse für Radio und zwei F-Buchsen für Satellit.

Die Stichleitungsdoose besteht aus einem hochwertigen Metalldruckgehäuse und ist dementsprechend robust. Sie ist perlweiß und lässt sich dank Abdeckplatte optimal und unauffällig in Wänden montieren. Einmal verbaut, funktioniert die Antennendose langlebig in höchster Qualität.

Technische Daten

EAN	8024427003835
Ausführung	Stichleitungsdoose
Anschluss Sat	2 x F-Buchse
Anschluss TV	IEC-Stecker
Anschluss Radio	IEC-Buchse
Frequenzbereich Stamm Eingang	5...2250 MHz
Anschlussdämpfung Sat.	3,0...3,5 dB
Anschlussdämpfung TV	2,5...3,5 dB
Anschlussdämpfung Radio	2,5 dB
Ausgangsfrequenz Sat	950...2250 MHz
Ausgangsfrequenz TV	5...74 MHz / 120...862 MHz
Ausgangsfrequenz Radio	88...108 MHz
Farbe	perlweiß
Gewicht in kg	0,120

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de