



Fuba GAD 331

Artikelnummer: 22520057

Unverbindliche Preisempfehlung: 89,90 €*

Die Fuba GAD 331 Lan ist eine KoaxLAN-Einzeldose mit integrierter KoaxLAN-Schnittstelle für den Betrieb in einem KoaxLAN-Netzwerk. Das DSL / Ethernetsignal kann wahlweise über den KoaxLAN-Multischalter FMS 918 LAN, die Einschleusweichen OSM 400 LAN bzw. OSM 101 LAN oder direkt über die Netzwerkdosen eingespeist werden. Dort liegt es dann zusammen mit dem Antennen-Signal an den Multimedia-Steckdosen an.

Die Auskopplung des TV- und Rundfunksignals kann über einen aufsteckbaren Splitter (OSM 100) erfolgen. Eine Vernetzung der einzelnen KoaxLANKomponenten findet automatisch statt. Die Spannungsversorgung der Multimedia-Steckdosen erfolgt über die angeschlossenen Receiver o...

Merkmale

- Stromverbrauch Betrieb 130 mA
- Stromverbrauch Standby 40 mA
- KoaxLAN-Übertragungsgeschwindigkeit 200 Mbit/s
- Abmessungen: 80 x 80 x 40 mm

Technische Daten

EAN	8024427015739
Ausführung	Sat-Einzeldose für Sternverteilung
Anschlüsse	KoaxLAN: 2 x RJ-45 Buchse
Frequenzbereich Stamm Eingang	Satellit/TV/Radio: 87...2150 MHz
Anschlussdämpfung	87...2150 MHz: -2 dB
Farbe	weiß

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 08.05.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de