

Fuba MCR 518

Artikelnummer: 22010150

Unverbindliche Preisempfehlung: 229,00 €*

Der MCR518 Unicable-Multischalter ist nicht mehr lieferbar. Der Nachfolger ist der neue Schalter MCR532.

Merkmale

- **für bis zu acht Receiver**
- **zusätzlicher Eingang für terrestrische Antenne**
- **inklusive Netzteil**
- **5 Jahre Garantie**
- **zukunftssicher auch bei Transponderwechsel**

Technische Daten

Produkttyp	Unicable-Multischalter
EAN	8024427101500
Eingänge	4
Eingang terrestrisch	1
Ausgänge	8 + 1
Frequenzbereich	Sat.: 950...2150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	47...862 MHz
Durchgangsdämpfung	Sat. max. 3 dB
Durchgangsdämpfung terr.	max. 3 dB
Ausgangsfrequenzbereich	Benutzerband1: 1076,06MHz Benutzerband2: 1178,12MHz Benutzerband3: 1280,18MHz Benutzerband4: 1382,24MHz Benutzerband5: 1484,30MHz Benutzerband6: 1586,36MHz Benutzerband7: 1688,42MHz Benutzerband8: 1790,48MHz
Ausgangspegel	90 dBµV
Kurzschluss-Sicherung	ja
aktiv	ja
Entkopplung	min. 30 dB
Entkopplung Sat./terr.	min. 35 dB
LNB-Spannungsversorgung	20 V
LNB-Strom	max. 600 mA
Leistungsaufnahme	380 mA
Netzversorgung	90...265 V / 50...60 Hz
Umgebungstemperatur	-20...+60 C°
Maße B x H x T	139 x 203 x 19 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 28.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de