



Fuba FMQ 512

Artikelnummer: 22010170

Unverbindliche Preisempfehlung: 219,90 €*

Mit dem Fuba FMQ 512 Multischalter können die Signale eines Satelliten auf zwölf verschiedene Receiver verteilt werden. Er ermöglicht die Signalverteilung ohne Qualitätsverlust und dank hoher Ausgangspegel gilt das auch für lange Kabel.

Der Multischalter ist HDTV, 4K- und 3D-kompatibel und verfügt über ein integriertes Netzteil mit Energiesparfunktion. Im Lieferumfang enthalten ist ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit Eurostecker. Der Multischalter eignet sich optimal zum Anschluss eines Quattro-LNBs und hat einen zusätzlichen Eingang für terrestrische Antennen.

Merkmale

- zum Anschluss eines Quattro-LNBs
- für bis zu zwölf Empfänger
- Verstärkung des Satellitensignals
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- hohe Betriebssicherheit und kompakte Bauform
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter 5 Eingänge
EAN	8024427015159
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 12
Frequenzbereich	Eingang: Sat.: 950...2250 MHz, terr. 88...862 MHzRückweg: 5...65 MHzAusgang: 5...2250 MHz
Verstärkung	Sat. 1 dB (+/- 3 dB) terr. -5 dB (+/- 2 dB)
Dämpfung	Rückweg: 18 (± 2) dB
Ausgangspegel	Sat. max. 103 dBµVterr. max. 103 dBµV
aktiv	ja
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	Ausgänge Sat. > 30 dBAusgänge terr. > 25 dBSat./ terr. > 30dBH / V > 30 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz
LNB-Spannungsversorgung	via Receiver
LNB-Strom	max. 50 mA + LNB
Leistungsaufnahme	max. 4,0 W
Netzversorgung	220...240 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	-10...+55°C
Gewicht	1080g
Maße B x H x T	220 x 145 x 65 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 27.06.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de