



## Fuba MCR 221

Artikelnummer: 22010142

Unverbindliche Preisempfehlung: 119,00 €\*

Mit dem Mini-Unicable-Multischalter MCR 221 können zwei Satellitenreceiver mit TV-Programmen von einem oder zwei Satelliten über eine Leitung versorgt werden. Zusätzlich wird das terrestrische Signal übertragen.

Der Multischalter erzeugt zwei SCR-Frequenzen und ermöglicht so beispielsweise auch, dass ein Festplatten-Receiver mit Twin-Tuner zwei verschiedene Fernsehprogramme zur gleichen Zeit empfangen kann.

### Merkmale

- Einsatz mit jedem Einkabel-Receiver (europäische Norm EN50494 / EN50607)
- Stromversorgung über den Receiver, alternativ mit dem Fuba Netzteil OKN118
- mit Status-LED
- zum Anschluss an alle schaltbaren Fuba LNBs und Fuba Multischalter
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

Produkttyp	Mini-Unicable-Multischalter
EAN	4050414101424
Eingänge	2
Eingang terrestrisch	1
Ausgänge	1 F-Buchse
Frequenzbereich	Sat.: 950...2150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	85...790 MHz
Ausgangsfrequenzbereich	Benutzerband 1: 1280 MHz ; Benutzerband 2: 1382 MHz
Ausgangspegel	83 dB $\mu$ V
Steuersignal	EN50494, EN50607
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0
Netzteil	optional: 18 V DC / 1000 mA
Umgebungstemperatur	-10...+40 C°
Maße B x H x T	145 x 105 x 40

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 18.06.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de