



## Fuba MCR 441

Artikelnummer: 22010143

Unverbindliche Preisempfehlung: 139,00 €\*

Mit dem Mini-Unicable-Multischalter MCR 441 können vier Satellitenreceiver mit TV-Programmen von einem oder zwei Satelliten über eine Leitung versorgt werden. Zusätzlich wird das terrestrische Signal übertragen.

Der Multischalter erzeugt vier SCR-Frequenzen und ermöglicht so beispielsweise auch, dass zwei Festplatten-Receiver mit Twin-Tuner vier verschiedene Fernsehprogramme zur gleichen Zeit empfangen können.

### Merkmale

- Einsatz mit jedem Einkabel-Receiver (europäische Norm EN50494 / EN50607)
- Stromversorgung über den Receiver, alternativ mit dem Fuba Netzteil OKN118
- mit Status-LED
- zum Anschluss an alle schaltbaren Fuba LNBs und Fuba Multischalter
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

<b>Produkttyp</b>	Mini-Unicable-Multischalter
<b>EAN</b>	4050414101431
<b>Eingänge</b>	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
<b>Eingang terrestrisch</b>	1
<b>Ausgänge</b>	1 F-Buchse
<b>Frequenzbereich</b>	Sat.: 950...2150 MHz
<b>Frequenzbereich terrestrisch</b>	85...790 MHz
<b>Ausgangsfrequenzbereich</b>	Benutzerband 1: 1280 MHz ; Benutzerband 2: 1382 MHz ; Benutzerband 3: 1484 MHz ; Benutzerband 4: 1586 MHz
<b>Ausgangspegel</b>	83dBµV, bei Eingangspegel von 60...90dBµV
<b>Steuersignal</b>	EN50494, EN50607
<b>Schaltmethode</b>	13/18 V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0
<b>optionales Netzteil OKN 118</b>	18 V / min. 500 mA
<b>Umgebungstemperatur</b>	-10...+40 C°
<b>Maße B x H x T</b>	120 x 85 x 35 mm

\*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 02.02.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)