Fuba MCR 441

Artikelnummer: 22010143

Unverbindliche Preisempfehlung: 139,00 €*

Mit dem Mini-Unicable-Multischalter MCR 441 können vier Satellitenreceiver mit TV-Programmen von einem oder zwei Satelliten über eine Leitung versorgt werden. Zusätzlich wird das terrestrische Signal übertragen.

Der Multischalter erzeugt vier SCR-Frequenzen und ermöglicht so beispielsweise auch, dass zwei Festplatten-Receiver mit Twin-Tuner vier verschiedene Fernsehprogramme zur gleichen Zeit empfangen können.

Merkmale

- **Einsatz mit jedem Einkabel-Receiver (europäische Norm EN50494 / EN50607)**
- **Stromversorgung über den Receiver, alternativ mit dem Fuba Netzteil OKN118**
- **mit Status-LED**
- **zum Anschluss an alle schaltbaren Fuba LNBs und Fuba Multischalter**
- **5 Jahre Garantie**

Technische Daten

Produkttyp	Mini-Unicable-Multischalter
EAN	4050414101431
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Eingang terrestrisch	1
Ausgänge	1 F-Buchse
Frequenzbereich	Sat.: 950...2150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	85...790 MHz
Ausgangsfrequenzbereich	Benutzerband 1: 1280 MHz ; Benutzerband 2: 1382 MHz ; Benutzerband 3: 1484 MHz ; Benutzerband 4: 1586 MHz
Ausgangspegel	83dBµV, bei Eingangspegel von 60...90dbµV
Steuersignal	EN50494, EN50607
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0
optionales Netzteil OKN 118	18 V / min. 500 mA
Umgebungstemperatur	-10...+40 C°
Maße B x H x T	120 x 85 x 35 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 18.12.2025

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de