



Fuba OKN 212

Artikelnummer: 29104020

Unverbindliche Preisempfehlung: 19,90 €*

Das Fuba OKN 212 ist ein universell einsetzbares Steckernetzteil mit 12V Gleichspannung. Das Netzteil hat einen Hohlstecker als Anschluss. Für die Verwendung an Multischaltern liegt dem Netzteil ein F-Adapter und ein Cinch-Adapter

bei. Das Netzteil kann z.B. für die Spannungsversorgung der Multischalter FMK 980, FMK 980 T, FMK 1780 und FMK 1780 T und als Ersatznetzteil für das optische LNB OLB 900 verwendet werden.

Merkmale

- Steckernetzteil mit 12 V = / 1600 mA
- Ausgang: Hohlstecker
- inklusive F-Adapter
- inklusive Cinch-Adapter
- für Multischalter FMK 980, FMK 980 T, FMK 1780, FMK 1780 T
- für die Receiver ODT 300, ODE 100, ODS 350
- für OLB 900

Technische Daten

Produktyp	Netzteil
EAN	4050414003230
Eingangsspannung	100...240 V
Eingangsstrom max.	1000 mA
Ausgangsspannung	12 V =
Ausgangsstrom	1600 mA
Anschluss	Hohlstecker
Hohlstecker	Ø Aussen: 5 mm, Ø Innen: 2,1mm
Gewicht	106 g
Maße	70 x 29 x 79 mm

*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 25.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de