



## Merkmale

- massives Metalldruckgehäuse
- mit perlweißem Aufputzrahmen und Abdeckplatte
- mit Gleichstrom-Durchgang
- Frequenzbereich 5...2400 MHz

## Fuba GAD 310 DC

Artikelnummer: 22520054

Unverbindliche Preisempfehlung: 12,90 €\*

Die Fuba GAD 310 DC ist eine Satelliten-Durchgangsdose mit DC-Durchgang und drei separaten Anschlüssen für Satelliten, TV und Radio.

Sie verfügt über ein massives Metalldruckgehäuse und hat einen Aufputzrahmen und eine Abdeckplatte.

## Technische Daten

EAN	8024427008915
Ausführung	Durchgangsdose
Anschluss Sat	F-Buchse
Anschluss TV	IEC-Stecker
Anschluss Radio	IEC-Buchse
Anschlussdämpfung Sat.	12,0 dB
Anschlussdämpfung TV	11,0 dB
Anschlussdämpfung Radio	11,0 dB
Ausgangsfrequenz Sat	950...2400 MHz
Ausgangsfrequenz TV	5...68 MHz / 174...862 MHz
Ausgangsfrequenz Radio	87,5...125 MHz
Durchgangsdämpfung 5...862 MHz	≤ 1,5 dB
Durchgangsdämpfung 862...2200 MHz	≤ 2,5 dB
Schirmungsmaß bis 300 MHz	> 75 dB
Schirmungsmaß 300...470 MHz	> 70 dB
Schirmungsmaß 470...950 MHz	> 65dB
Schirmungsmaß 950...2150 MHz	> 55 dB
Entkopplung	≥ 32 dB
Farbe	perlweiß
Gewicht in kg	0,110

\*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 03.02.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)