





Fuba GAD 310 DC

Artikelnummer: 22520054

Unverbindliche Preisempfehlung: 12,90 €*

Die Fuba GAD 310 DC ist eine Satelliten-Durchgangsdose mit DC-Durchgang und drei separaten Anschlüssen für Satelliten, TV und Radio.

Sie verfügt über ein massives Metalldruckgehäuse und hat einen Aufputzrahmen und eine Abdeckplatte.

Merkmale

- massives Metalldruckgehäuse
- mit perlweißem Aufputzrahmen und Abdeckplatte
- mit Gleichstrom-Durchgang
- Frequenzbereich 5...2400 MHz

Technische Daten

EAN	8024427008915
Ausführung	Durchgangsdose
Anschluss Sat	F-Buchse
Anschluss TV	IEC-Stecker
Anschuss Radio	IEC-Buchse
Anschlussdämpfung Sat.	12,0 dB
Anschlussdämpfung TV	11,0 dB
Anschlussdämpfung Radio	11,0 dB
Ausgangsfrequenz Sat	9502400 MHz
Ausgangsfrequenz TV	568 MHZ / 174862 MHz
Ausgangsfrequenz Radio	87,5125 MHz
Durchgangsdämpfung 5862 MHz	≤ 1,5 dB
Durchgangsdämpfung 8622200	≤ 2,5 dB
MHz	
Schirmungsmaß bis 300 MHz	> 75 dB
Schirmungsmaß 300470 MHz	> 70 dB
Schirmungsmaß 470950 MHz	> 65dB
Schirmungsmaß 9502150 MHz	> 55 dB
Entkopplung	≥ 32 dB
Farbe	perlweiß
Gewicht in kg	0,110

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 14.12.2025

Fax: 0251 60940990