



Fuba OKM 101 MQ

Artikelnummer: 23021080

Unverbindliche Preisempfehlung: 999,00 €*

Die OKM 101 MQ ist ein digitaler Audio/Video-QAM-Single-Modulator, der ein analoges Audio- und Video-Signal (FBAS) verarbeitet und in einen QAM (DVB-C)-Kanal wandelt. Die Programmierung der Kassette erfolgt über ein OSD-Menü (On Screen Display).

Merkmale

- Modulator-Singlekassette QAM
- Eingangssignalart: FBAS/ S-Video/ RGB/ YPbPr
- Anschlüsse Eingang: 3 x Cinch-Buchse (RCA), Mini-DIN-S-Video-Buchse
- Audio-Eingangspegel: typ. 500mV eff.
- Audio-Eingangsimpedanz: typ. 4,7 kOhm
- Audio-Eingangsfrequenzbereich: 20 Hz - 15 kHz
- Modulation: QAM32, QAM64, QAM128, QAM256
- Anschluss Ausgang: 1 x F-Schnellstecker

Technische Daten

EAN	4050414210805
Eingänge	1
Frequenzbereich	20 Hz...5 MHz
Eingangspegel	typ. 1 Vss
Ausgangsfrequenzbereich	111...862 MHz
Ausgänge	1
Modulation	QAM
Ausgangspegel	85...105 dBµV
Impedanz	75 Ohm
Betriebstemperatur	-10...+50 °C
Maße B x H x T	36 x 218 x 129 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 30.12.2019

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de