



Merkmale

- garantierte Übertragung von bis zu 1 Gbit/s über 50 m
- ideal für Neubauten und Nachrüstungen
- 5 Jahre Garantie

Fuba WebFiber 1230

Artikelnummer: 29104053

Unverbindliche Preisempfehlung: 134,00 €*

Der Fuba WebFiber 1230 ist ein Lichtleiter-Adapter mit zwei Lichtleiter-Anschlüssen und drei RJ45-Anschlüssen, an denen drei Endgeräte wie Satelliten-Receiver, Computer oder NAS-Server angeschlossen werden und damit automatisch in das Heimnetzwerk integriert werden können. Über den zweiten Lichtleiteranschluss kann ein weiterer Adapter bis zu einer Entfernung von 50 m verlustfrei angeschlossen werden.

Mit einer garantierten Übertragungsrate von 1 Gbit/s über 50 Meter kann er sowohl als Sender als auch als Empfänger genutzt werden. Die Spannungsversorgung des Lichtleiter-Adapters erfolgt über das mitgelieferte Netzteil.

Technische Daten

EAN	4050414040532
Anschlüsse	2x Gigabit POF Port mit FiberDock Schnittstelle; 3x Gigabit Ethernet Port RJ45 Standard
LED-Anzeige	2x RJ45 / 1x POF
Standards	802.3ab Gigabit Ethernet; 802.3 HS-BASE-P
USB Speisungsquelle	5V/1.2A
LAN Schnittstelle	3 Port 100/1000-TX
Optische Schnittstelle	Avago FiberDock 2 Port 1000-HS-Base-P @ 650 nm
POF Gigabit Chip	KDPOF KD1001
UTP Gigabit Chip	Marvell 88E6171
Medienkonverter	7-Port GE Switch w/ 5 integrated PHYs + 2GMII/RGMII
Zertifizierung	FCC, CE, IC-03
Spannungsversorgung	USB Adapter (5 V, 1200 mA)
Energieverbrauch	MAX= 3,3 W, bei Gigabit Datenverkehr
Umgebungstemperatur	0 - 45°C
Luftfeuchtigkeit	10%-85%, nicht kondensierend
Maße B x H x T	64 x 84 x 25mm
Gewicht	82 g

*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 12.10.2019

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de