



Fuba FMK 540

Artikelnummer: 22010100

Unverbindliche Preisempfehlung: 114,90 €*

Der Fuba FMK 540 ist ein kaskadierbarer Multischalter für die Installation von Verteilanlagen mit einer sehr großen Anzahl von Anschlüssen. Er verfügt über 4 Teilnehmer-Ausgänge und 5 Stammleitungen (4 x Satellit, 1 x terrestrisch). In Verbindung mit dem Einspeiseverstärker Fuba OSV 505 eignet sich der FMK 540 zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen mit bis zu 56 Teilnehmern auf einem Stamm. Er zeichnet sich durch höchste Entkopplung zwischen Ein- und Ausgängen und einer maximalen Kaskadierbarkeit aus.

Die 5-jährige Garantie unterstreicht die außergewöhnlichen Qualitätsmaßstäbe dieser Baureihe, die höchste Anforderungen erfüllt.

Merkmale

- 4 Teilnehmer-Ausgänge
- mit 5 Stammleitungen (4 x Satellit, 1 x terrestrisch) zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen mit bis zu 120 Teilnehmern auf einem Stamm
- mit Funktions-LEDs
- Satellitensignal regelbar
- Klasse A Produkt
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Kaskadierbarer Multischalter
EAN	4050414001748
Eingänge	Sat. 4terr. 1
Ausgänge	Durchgang: Sat. 4 / terr. 1Teilnehmer: 4
Eingangspegel	max. 116 dB μ V
Verstärkung	Sat. 1,0 dB
Ausgangspegel	max. 102 dB μ V
Durchgangsdämpfung	Sat. 1,0 dBterr. 1,5 dB
Anschlussdämpfung	Sat. 0 dBterr. 25 dB
Dämpfung	Sat. regelbar 20 dB
Entkopplung	Sat./Sat. > 30 dBSat./terr. > 45 dB
Rückflussdämpfung	Sat. > 12 dBterr. > 15 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Stromverbrauch	pro Ausgang 160 mA
Erdungsanschluss	ja
Umgebungstemperatur	-10... +55°C
Gewicht	270 g
Maße	120 x 120 x 30 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 21.03.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de