



## Fuba FMK 580

Artikelnummer: 22010099

Unverbindliche Preisempfehlung: 199,90 €\*

Der Fuba FMK 580 ist ein kaskadierbarer Multischalter für die Installation von Verteilanlagen mit einer sehr großen Anzahl von Anschlüssen. Er verfügt über 8 Teilnehmer-Ausgänge und 5 Stammleitungen (4 x Satellit, 1 x terrestrisch). In Verbindung mit dem Einspeiseverstärker Fuba OSV 505 eignet sich der FMK 580 zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen mit bis zu 56 Teilnehmern auf einem Stamm. Der FMK 580 zeichnet sich durch höchste Entkopplung zwischen Ein- und Ausgängen und eine maximale Kaskadierbarkeit aus.

Die 5-jährige Garantie unterstreicht die außergewöhnlichen Qualitätsmaßstäbe dieser Baureihe, die höchste Anforderungen erfüllt.

### Merkmale

- 8 Teilnehmer-Ausgänge
- mit 5 Stammleitungen (4 x Satellit, 1 x terrestrisch) zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen mit bis zu 120 Teilnehmern
- mit Funktions-LEDs
- Satellitensignal regelbar
- Klasse A Produkt
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

Produkttyp	Kaskadierbarer Multischalter
EAN	4050414001762
Eingänge	Sat. 4terr. 1
Ausgänge	Durchgang: Sat. 4 / terr. 1Teilnehmer: 4
Eingangsspegel	max. 116 dB $\mu$ V
Verstärkung	Sat. 1,0 dB
Ausgangspegel	max. 102 dB $\mu$ V
Durchgangsdämpfung	Sat. 1,0 dBterr. 1,5 dB
Anschlussdämpfung	Sat. 0 dBterr. 25 dB
Dämpfung	Sat. regelbar 20 dB
Entkopplung	Sat./Sat. > 30 dBSat./terr. > 45 dB
Rückflussdämpfung	Sat. > 12 dBterr. > 15 dB
Anschlüsse	F-Buchse
Stromverbrauch	pro Ausgang 180 mA
Erdungsanschluss	ja
Umgebungstemperatur	-10... +55°C
Gewicht	350 g
Maße	160 x 120 x 30 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 02.04.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de