



Fuba OSM 100

Artikelnummer: 22515062

Unverbindliche Preisempfehlung: 13,90 €*

Die Fuba Einschleusweiche OSM 100 eignet sich sowohl für den Einsatz in DVB-T, als auch in DVB-S Systemen. Terrestrische Signale können durch die Weiche getrennt oder zusammengeführt werden, das gleiche gilt für die erste Satelliten Zwischenfrequenz.

Die OSM 100 verfügt über ein robustes Druckgussgehäuse. Terrestrische Signale werden mit 3 dB gedämpft, für den Satellitenausgang ist eine Dämpfung von 4 dB vorgesehen. Am Satelliten-Anschluss verfügt die Einschleusweiche über einen Gleichstromdurchgang.

Merkmale

- Gleichstromdurchgang vom Ausgang auf den Satelliten-ZF-Eingang
- Eingänge: 0,15...860 MHz/950...2150 MHz
- Durchgangsdämpfung 3dB
- Rückkanaltauglich
- F-Anschlüsse
- Druckgussgehäuse
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

EAN	8024427004474
Frequenzbereich	terr. 0,15...860 MHz / Sat. 950...2400 MHz
Entkopplung	Satellit/terrestrisch: ≥ 20 dB
Dämpfung terrestrisch	≤ 3 dB
Dämpfung Satellit	≤ 4 dB
DC-Durchgänge	am Satelliten-ZF-Anschluss

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 08.05.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de